

## **Ghidul meniurilor**

August 2017

www.lexmark.com

#### Notă referitoare la ediție

#### August 2017

Următorul paragraf nu se aplică în cazul țărilor în care astfel de prevederi nu sunt compatibile cu legile locale: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., FURNIZEAZĂ ACEASTĂ PUBLICAȚIE "CA ATARE", FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANȚIE, FIE EA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTEA, GARANȚIILE IMPLICITE CU PRIVIRE LA VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Unele state nu permit respingerea garanțiilor exprese sau implicite în anumite tranzacții; prin urmare, este posibil ca această declarație să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

Această publicație poate conține inadvertențe tehnice sau erori tipografice. Informațiile conținute în această publicație se modifică periodic; aceste modificări se vor include în edițiile viitoare. Îmbunătățirile sau modificările produselor sau programelor descrise pot fi făcute în orice moment.

Referințele din această publicație cu privire la diverse produse, programe sau servicii nu implică faptul că producătorul intenționează să le facă disponibile în toate țările în care operează. Orice referință la un produs, program sau serviciu nu se face cu intenția de a declara sau sugera că numai acel produs, program sau serviciu pot fi utilizate. Orice produs, program sau serviciu, echivalent din punct de vedere funcțional, care nu încalcă nici un drept existent de proprietate intelectuală, poate fi utilizat în locul celor referite. Utilizatorul este singurul responsabil în legătură cu evaluarea şi verificarea interoperabilității cu alte produse, programe sau servicii, cu excepția celor desemnate în mod expres de producător.

Pentru asistență Lexmark, vizitați http://support.lexmark.com.

Pentru informații despre piese de schimb și descărcări, vizitați www.lexmark.com.

#### © 2016 Lexmark International, Inc.

#### Toate drepturile rezervate.

#### Mărci comerciale

Lexmark și sigla Lexmark sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Lexmark International, Inc., înregistrate în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.

Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor.

# Cuprins

Notă referitoare la ediție	2
, Hartă meniuri	7
Hartă meniuri	7
Dispozitiv	9
Preferințe	9
Panou de operare de la distanță	
Notificări	
Gestionarea energiei	
Informații trimise la Lexmark	14
Accesibilitate	14
Revenire la setările prestabilite din fabrică	15
Întreținere	
Pictograme vizibile din ecranul principal	
Despre această imprimantă	
Imprimara	21
Machată	<b>ا ک</b>
Finisare	
Configurare	
Evidența lucran	
PostScript	
	20
inagine	
Hârtie	32
Configurație tavă	
Configurație media	
Configurare recipient	

Copiere	
Setări prestabilite copiere	
Fax	
Mod Fax	
Configurare fax analogic	
Configurarea serverului de fax	
E-mail	
Configurare poștă electronică	51
Setări implicite poștă electronică	
Configurare link Web	57
FTP	58
Setări implicite FTP	
Unitate USB	63
Scanare unitate flash	63
Imprimare unitate flash	67
Rețea/Porturi	69
Prezentare generală a rețelei	
Fără fir	
Ethernet	71
TCP/IP	72
IPv6	74
SNMP	75
IPSec	75
802.1x	76
Configurație LPD	76
Setări HTTP/FTP	77
Paralel [x]	
ThinPrint	
USB	
Google Cloud Print	

Securitate	
Metode de conectare	81
Programare dispozitive USB	
Jurnalul auditului de securitate	82
Restricții de conectare	85
Configurație imprimare confidențială	85
Criptare disc	
Ştergere fişiere de date temporare	86
Setări soluții LDAP	86
Gestionare servicii mobile	
Diverse	
Rapoarte	88
Pagină setări meniu	88
Dispozitiv	
Imprimare	
Comenzi rapide	
Fax	
Rețea	89
Asistență	90
Asistență	90
Rezolvarea problemelor	91
Rezolvarea problemelor	
Index	

## Hartă meniuri

#### Hartă meniuri

Note:

- Meniurile pot varia în funcție de modelul de imprimantă și de nivelul de firmware al imprimantei.
- Pentru mai multe informații despre actualizarea firmware-ului imprimantei, accesați <u>http://support.lexmark.com/firmware</u> sau contactați reprezentantul Lexmark.

Dispozitiv	<ul> <li><u>Preferințe</u></li> <li><u>Panou de operare de la distanță</u></li> <li><u>Notificări</u></li> <li><u>Gestionarea energiei</u></li> <li><u>Informații trimise la Lexmark</u></li> </ul>	<ul> <li><u>Accesibilitate</u></li> <li><u>Revenire la setările prestabilite din fabrică</u></li> <li><u>Întreținere</u></li> <li><u>Pictograme vizibile din ecranul principal</u></li> <li><u>Despre această imprimantă</u></li> </ul>
Imprimare	<ul> <li><u>Machetă</u></li> <li><u>Finisare</u></li> <li><u>Configurare</u></li> <li><u>Calitate</u></li> <li><u>Evidență lucrări</u></li> <li><u>XPS</u></li> </ul>	<ul> <li>PDF</li> <li>PostScript</li> <li>PCL</li> <li>HTML</li> <li>Imagine</li> </ul>
Hârtie	<ul> <li><u>Configurație tavă</u></li> <li><u>Configurație media</u></li> </ul>	<u>Configurare recipient</u>
Copiere	Setări prestabilite copiere	
Fax	<u>Mod Fax</u> <u>Configurare fax analogic</u>	<u>Configurarea serverului de fax</u>
E-mail	<ul> <li><u>Configurare poştă electronică</u></li> <li><u>Setări implicite poştă electronică</u></li> </ul>	<u>Configurare link Web</u>
FTP	Setări implicite FTP	
Unitate USB	<u>Scanare unitate flash</u>	Imprimare unitate flash
Network/Ports (Rețea/Porturi)	<ul> <li><u>Prezentare generală a rețelei</u></li> <li><u>Fără fir</u></li> <li><u>Ethernet</u></li> <li><u>TCP/IP</u></li> <li><u>IPv6</u></li> <li><u>SNMP</u></li> <li>IPSec</li> </ul>	<ul> <li><u>802.1x</u></li> <li><u>Configurație LPD</u></li> <li><u>Setări HTTP/FTP</u></li> <li><u>Paralel [x]</u></li> <li><u>ThinPrint</u></li> <li><u>USB</u></li> <li>Google Cloud Print</li> </ul>

Securitate	<ul> <li><u>Metode de conectare</u></li> <li><u>Programare dispozitive USB</u></li> <li><u>Security Audit Log (Jurnal audituri de securitate)</u></li> <li><u>Restricții de conectare</u></li> <li><u>Configurație imprimare confidențială</u></li> </ul>	<ul> <li><u>Criptare disc</u></li> <li><u>Ştergere fişiere de date temporare</u></li> <li><u>Setări soluții LDAP</u></li> <li><u>Gestionare servicii mobile</u></li> <li><u>Diverse</u></li> </ul>
Reports (Rapoarte)	<ul> <li><u>Pagină setări meniu</u></li> <li><u>Dispozitiv</u></li> <li><u>Imprimare</u></li> </ul>	<ul> <li><u>Comenzi rapide</u></li> <li><u>Fax</u></li> <li><u>Reţea</u></li> </ul>
<u>Asistență</u>	<ul> <li>Imprimarea tuturor ghidurilor</li> <li>Ghid pentru calitatea culorilor</li> <li>Ghid de conectare</li> <li>Ghid de copiere</li> <li>Ghid pentru e-mail</li> <li>Ghid pentru fax</li> </ul>	<ul> <li>Ghid informativ</li> <li>Ghid media</li> <li>Ghid pentru mutare</li> <li>Ghid pentru calitatea imprimării</li> <li>Ghid de scanare</li> <li>Ghid pentru consumabile</li> </ul>
Rezolvarea proble- melor	Pagini de testare a calității imprimării	

# Dispozitiv

## Preferințe

Element de meniu	Descriere
<b>Limbă afișaj</b> [Lista limbilor]	Setați limba textului care apare pe afişaj. <b>Notă:</b> Nu toate limbile sunt disponibile pentru toate modelele de imprimante. Se recomandă instalarea unor componente hardware speciale pentru anumite limbi.
<b>Țară/Regiune</b> [Lista țărilor]	Identificați țara pentru care este configurată să opereze imprimanta.
Executare configurare inițială Activat Dezactivat*	Execută expertul de configurare.
<b>Tastatură</b> Tip tastatură [Lista limbilor]	Selectarea unei limbi ca tip de tastatură.
Informații afișate Text afișat 1 Text afișat 2 Text particularizat 1 Text particularizat 2	Specificați ce informații doriți să apară pe ecranul principal.
Data și ora Configurare Data și ora curente Setare manuală dată și oră Format dată Format oră Fus orar Decalaj UTC (GMT) Pornire oră de vară Sfârșit oră de vară Decalaj oră de vară Protocol oră de rețea Activare NTP Server NTP Activare autentificare ID tastă Parolă	<ul> <li>Configurați data și ora imprimantei.</li> <li>Note: <ul> <li>Opțiunile Decalaj UTC (GMT), Pornire oră de vară, Sfârșit oră de vară și Decalaj DST apar doar în Embedded Web Server, la unele modele de imprimantă.</li> <li>Opțiunile ID tastă și Parolă apar numai dacă opțiunea Activare autentificare este setată la tasta MD5.</li> </ul> </li> </ul>
Dimensiuni hârtie S.U.A.* Sistem metric	Specifică unitatea de măsură pentru dimensiunile hârtiei. <b>Notă:</b> Țara sau regiunea selectate în expertul de configurare inițială stabilește
Luminozitate ecran 20–100% (100*)	Reglarea luminozității ecranului.

Element de meniu	Descriere
Acces unitate flash Activat* Dezactivat	Permite accesul la unitatea flash.
Permite eliminare fundal Dezactivat Activat*	Permite eliminarea fundalului imaginii la lucrările de copiere, fax, trimitere prin poştă electronică, FTP sau scanare pe USB.
<b>Permit. operații de scanare part.</b> Dezactivat Activat*	Permiterea scanării din lucrările personalizate.
Scanare suport plat pentru o pagină Dezactivat* Activat	Setează copiile de pe geamul scanerului la numai câte o pagină la un moment dat.
Mod Silențios Dezactivat* Activat	Setează nivelul de zgomot produs de imprimantă. Notă: Activarea acestei setări încetineşte performanța imprimantei.
<b>Apăsare buton Tensiune</b> Nicio acțiune Repaus*	Stabiliți cum reacționează imprimanta când utilizatorul apasă butonul Tensiune.
Iluminare ieșire Dezactivat Activat*	Activați iluminarea de ieșire.
Expirare ecran 10-300 (60*)	Setați durata de inactivitate în secunde până când va fi afişat ecranul principal, sau până când imprimanta va deconecta automat un cont de utilizator.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

### Panou de operare de la distanță

Element de meniu	Descriere
Conexiune VNC externă Nu se permite* Se permite	Permiteți utilizatorilor să conecteze un client extern Virtual Network Computing (VNC) pentru activarea panoului de control la distanță.
Tip de autentificare Niciunul* Autentificare standard	Setați tipul autentificării la accesarea serverului clientului VNC.
Parolă VNC	Specificați parola de conectare la serverul clientului VNC.
	<b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai dacă Tip de autentificare este setat la Autenti- ficare standard.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

#### Notificări

Element de meniu	Descriere	
Semnal sonor de încărcare ADF Dezactivat Activat*	Activați un semnal sonor la încărcarea hârtiei în ADF.	
Control alarmă Dezactivat O dată* Continuu	Setați de câte ori va suna alarma atunci când imprimanta va necesita intervenție din partea utilizatorului.	
Error Lighting (Iluminare erori) Dezactivat* Activat	Setarea aprinderii indicatorului luminos la apariția unei erori la imprimantă. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.	
<b>Consumabile</b> Afişare estimări consumabile Afişare estimări* Nu mai afişa estimări	Afişează starea estimată a consumabilelor.	
Consumabile Alarmă cartuş Dezactivat* O dată Continuu Alarmă capse Dezactivat* O dată Continuu Alarmă perforare Dezactivat* O dată Continuu	Setarea numărului de sunete ale alarmei atunci când nivelul de consu- mabile este scăzut.	
Configurare alerte de poștă electronică	Configurarea imprimantei să trimită o alertă de poștă electronică la o listă de contacte atunci când imprimanta necesită intervenția utilizato- rului.	
Prevenirea erorilor Asist bloc Dezactivat Activat*	Setarea imprimantei să elimine automat paginile goale sau paginile imprimate parțial după îndepărtarea unei pagini blocate.	
Prevenirea erorilor Continuare automată Dezactivat* Activat	Permiterea imprimantei să continue procesarea sau imprimarea automată a unei lucrări după rezolvarea anumitor situații care necesită intervenția utilizatorului.	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.		

Element de meniu	Descriere	
Prevenirea erorilor Repornire automată Repornire automată Reporneşte la inactivitate Reporneşte întotdeauna* Nu reporneşte niciodată	Setați imprimanta să repornească atunci când apare o eroare.	
Prevenirea erorilor Repornire automată Nr. maxim de reporniri automate 1-20 (2*)	Setează numărul de reporniri automate pe care le poate efectua impri- manta.	
Prevenirea erorilor Repornire automată Fereastră de repornire automată 1-525600 (720*)	Setați durata în secunde până când imprimanta va efectua o repornire automată.	
Prevenirea erorilor Repornire automată Contor de repornire automată	Afişează informații numai-citire despre contorul de reporniri.	
Prevenirea erorilor Repornire automată Resetare contor de repornire automată Revocare Continuare	Resetare contor de repornire automată.	
Prevenirea erorilor Afişare eroare hârtie scurtă Activat Ştergere automată*	Setați imprimanta să afişeze un mesaj când survine o eroare de hârtie scurtă. Notă: Hârtia scurtă se referă la dimensiunea hârtiei încărcate.	
Prevenirea erorilor Protejare pagină Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să proceseze toată pagina în memorie înainte de a o imprima.	
Recuperare conținut blocat Recuperare pagini blocate Dezactivat Activat Auto*	Setați imprimanta să reimprime paginile blocate.	
Recuperare conținut blocat Recuperare pagini blocate din scaner Nivel lucrare Nivel pagină*	Specificați modul de repornire a lucrării de scanare după rezolvarea unui blocaj de hârtie.	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.		

#### Gestionarea energiei

Element de meniu	Descriere
Profil Mod Repaus	Imprimați o lucrare cu afișajul dezactivat.
Imprimare cu afişajul oprit Afişaj pornit la imprimare Permite imprim. cu afişajul dezactivat*	<b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Expirări Sleep Mode (Modul Repaus)	Setați durata de inactivitate dinainte ca imprimanta să înceapă să funcționeze în modul Repaus.
	Notă: Valoarea implicită poate să difere în funcție de modelul de imprimantă.
Expirări Expirare hibernare Dezactivat 1 oră 2 ore 3 ore 6 ore 1 zi 2 zile 3 zile* 1 săptămână 2 săptămâni 1 lună	Setați durata de timp dinainte ca imprimanta să intre în modul Hibernare.
<b>Expirări</b> Expirare hibernare la conectare Hibernare Fără hibernare*	Setează imprimanta la modul Hibernare chiar dacă există o conexiune Ethernet activă.
Eco Mode	Minimizează utilizarea energiei, a hârtiei sau a suporturilor speciale.
Dezactivat* Energie Energie/Hârtie Hârtie	<b>Notă:</b> Este posibil ca setarea opțiunii Energie sau Hârtie pentru Eco Mode să afecteze performanța imprimantei, dar nu va afecta calitatea imprimării.
Schedule Power Modes (Programare moduri alimentare) Programări	Programați imprimanta să intre în modul Repaus sau Hibernare. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

## Informații trimise la Lexmark

Element de meniu	Descriere
Informații trimise la Lexmark	Trimiteți la Lexmark informații anonime privind utili-
Consumabile și Utilizare pagină (Anonim)	zarea imprimantei.
Performanța dispozitivului (anonim)	Notă: Valoarea implicită este valoarea selectată în
Interacțiunea cu dispozitivul (anonim)	timpul configurării inițiale.
Niciuna din opțiunile de mai sus	
Ora trimiterii informațiilor	
Oră de început	
Oră de sfârșit	
Informații utilizator – Nivel	
Exclusiv informații furnizate în cadrul sesiunii anonime	
Informații din cadrul sesiunii cuprinzând informații generale	
privind utilizatorul	
Informații din cadrul sesiunii cuprinzând date reale de identi-	
ficare ale utilizatorului	

#### Accesibilitate

Element de meniu	Descriere
Interval acționare repetată tastă 0–5 (0*)	Setează intervalul de timp, în secunde, în care imprimanta ignoră apăsarea repetată pe tastele de la o tastatură ataşată.
Amânare inițială repetare taste 0,25–5 (1*)	Setează durata de întârziere inițială, în secunde, înainte de repetarea unei taste apăsate în mod repetat.
	<b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai când o tastatură este ataşată la imprimantă.
Rată de repetare taste	Setează numărul de apăsări pe secundă pentru o tastă care se repetă.
0,5-30 (30*)	<b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai când o tastatură este ataşată la imprimantă.
Prelung. expirare ecran Dezactivat* Activat	Permite utilizatorului să rămână în aceeași locație și resetează temporiza- torul Expirare ecran atunci când expiră, în loc de a reveni la ecranul de pornire.
Volum căști	Ajustarea volumului căștilor.
1-10 (5*)	Notă: Acest element de meniu apare numai când sunt ataşate căşti la imprimantă.
Activare ghidare vocală când sunt atașate căștile Dezactivat* Activat	Activare Ghidare vocală când sunt ataşate căşti la imprimantă.
Rostire parole/PIN Dezactivat*	Setarea imprimantei să citească cu voce tare parolele sau numerele de identificare personală.
Activat	Notă: Acest element de meniu apare numai când sunt ataşate căşti sau difuzoare la imprimantă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valor	i indică setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
Rată de vorbire	Setarea ratei de vorbire pentru ghidarea vocală.
Foarte lentă	Notă: Acest element de meniu apare numai când sunt ataşate căşti sau
Lent	difuzoare la imprimantă.
Normal*	
Rapid	
Mai rapidă	
Foarte rapidă	
Accelerată	
Foarte accelerată	
Cea mai rapidă	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

#### Revenire la setările prestabilite din fabrică

Element de meniu	Descriere
Restabilire setări	Restabiliți setările implicite din fabrică ale imprimantei.
Restabilire toate setările	Notă: Valoarea implicită este valoarea selectată în timpul configurării inițiale.
Restabilire setări imprimantă	
Restabilire setări rețea	
Restabilire setări fax	
Restabilire setări aplicație	

## Întreținere

#### Meniul Configurație

Element de meniu	Descriere
Configurare USB USB PnP	Schimbă modul de funcționare al driverului USB de imprimantă pentru a mări compatibilitatea cu un computer personal.
1* 2	<b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Scanare USB pe comp. local Activat* Dezactivat	Setarea enumerării driverului de dispozitiv USB ca dispozitiv USB simplu (interfață singulară) sau ca dispozitiv USB compus (interfețe multiple).
Configurare USB Viteză USB	Setează portul USB să ruleze la viteză maximă și dezactivează capacitățile sale de rulare la viteză ridicată.
Maximă Auto*	<b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Notă: Un asterisc (*) în drentul unei valori indică setarea implicită din fabrică	

Element de meniu	Descriere
<b>Configurație tavă</b> Legare tăvi Automat* Dezactivat	Setează imprimanta să conecteze tăvile cu același tip de hârtie și cu aceleași setări pentru dimensiunea hârtiei.
Configurație tavă Afişare mesaj suport pentru hârtie Dezactivat* Activat	Afişează mesajul <b>Suport pentru hârtie</b> .
<b>Configurație tavă</b> Încărcare A5 Muchie scurtă Muchie lungă*	Specificarea orientării paginii la încărcarea hârtiei de format A5. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Configurație tavă Solicitări hârtie Auto* Alimentator multifuncțional Hârtie alimentată manual Solicitări plicuri Auto* Alimentator multifuncțional Plic alimentat manual	Stabileşte sursa de hârtie pe care utilizatorul o va umple atunci când apare o solicitare de a încărca hârtie sau plicuri. <b>Notă:</b> Pentru ca Alimentatorul multifuncțional să apară, setați Configurare MP la Casetă din meniul Hârtie.
Configurație tavă Acț. pt. solicitări Solicitare utilizator* Continuare Utilizare curent	Setați imprimanta pentru rezolvarea solicitărilor de schimbare a hârtiei sau a plicurilor.
Reports (Rapoarte) Pagină setări meniu Jurnal evenimente Sumar jurnal de evenimente Statistici bilanț de funcționare	Imprimați rapoarte despre setările meniului imprimantei, starea imprimantei și jurnale de evenimente ale imprimantei.
Utilizare consumabile și contoare Ștergere istoric utilizare consumabile	Resetează istoricul de utilizare a consumabilelor, precum numărul de pagini și zilele rămase, la nivelul de expediție din fabrică.
Utilizare consumabile și contoare Resetare contor întreținere	Resetarea contorului după instalarea unui nou kit de între- ținere.
Utilizare consumabile și contoare Acoperire intervale pe niveluri	Reglarea intervalului pentru acoperirea de culoare a paginii imprimate. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Emulări imprimantă Emulare PPDS Dezactivat* Activat	Setează imprimanta să recunoască și să utilizeze fluxul de date PPDS.

Element de meniu	Descriere
Configurare fax Asistență energie redusă fax Dezactivare Repaus Activare Hibernare Auto*	Setarea faxului să intre în modul Repaus ori de câte ori impri- manta consideră că acest lucru este necesar.
Configurare fax Loc. depoz. a fax. Disc NAND*	Setarea locației de stocare pentru toate faxurile. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
Configurație de imprimare Mod Numai negru Dezactivat* Activat	Imprimați conținutul color în tonuri de gri.
Configurație de imprimare Captare culoare Dezactivat 1 2* 3 4 5	Îmbunătățește materialul imprimat pentru compensarea înregistrării eronate din imprimantă.
Configurație de imprimare Conturare font 0-150 (24*)	Setează o valoare a dimensiunii punctului pentru text sub cea la care ecranele de înaltă frecvență sunt utilizate când se imprimă datele fontului. De exemplu, dacă valoarea este 24, atunci toate fonturile cu dimensiunea de 24 de puncte sau mai mică utilizează ecranele de înaltă frecvență.
<b>Operații dispozitiv</b> Quiet Mode (Mod silențios) Dezactivat* Activat	Setarea imprimantei să funcționeze în modul Silențios.
<b>Operații dispozitiv</b> Meniuri panou Dezactivat Activat*	Activarea accesului la meniurile din panoul de control.
<b>Operații dispozitiv</b> Niveluri personalizate pentru consumabile Dezactivat* Activat	Permite <i>printservice</i> să citească și să editeze valorile provenite de la Embedded Web Server.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setare	a implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
<b>Operații dispozitiv</b> Mod siguranță Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să funcționeze într-un mod special în care aceasta încearcă să ofere în continuare cât mai multă funcțio- nalitate, în pofida problemelor cunoscute. De exemplu, atunci când modul este setat pe Activat, iar motorul unității duplex este nefuncțional, imprimanta va imprima documentele pe o singură față pentru o lucrare de imprimare de tip față-verso.
<b>Operații dispozitiv</b> Memorie minimă de copiere 80 MB* 100 MB	Setarea alocării de memorie minimă pentru stocarea lucrărilor de copiere.
<b>Operații dispozitiv</b> Ştergere stare particularizată	Şterge toate textele specifice utilizatorului ce apar în mesajele personalizate din modul Implicit sau Alternativ.
<b>Operații dispozitiv</b> Şterge toate mesajele instalate la distanță	Şterge mesajele instalate de la distanță.
<b>Operații dispozitiv</b> Afişare automată ecrane de erori Dezactivat Activat*	Afişează pe ecranul principal mesajele de eroare existente după ce imprimanta rămâne inactivă pentru o durată de timp egală cu cea stabilită pentru parametrul Expirare ecran.
<b>Operații dispozitiv</b> Orientare corectă la copierea căii rapide Activat Dezactivat*	Activarea imprimantei să utilizeze setarea de orientare din meniul Copiere când trimiteți lucrări de copiere rapidă.
Operații dispozitiv	Activarea unui port paralel opțional.
Activare port paralel opțional Dezactivat* Activat	Notă: Imprimanta repornește când este setat la Activat.
Configurare senzor corecție toner Preferință frecvență de calibrare Dezactivat Cele mai puține reglaje de culoare Mai puține reglaje de culoare Normal* Precizie mai bună a culorilor Cea mai bună precizie a culorilor	Setați imprimanta să aplice cantitatea corectă de toner pentru menținerea uniformității culorilor.
Configurare senzor corecție toner Calibrare completă	Rulați calibrarea completă a culorilor.
Configurare senzor corecție toner Imprimare pagină de informații TPS	Imprimarea unei pagini de diagnosticare care conține informați despre calibrarea senzorului de corecție a tonerului.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setare	a implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
<b>Configurare aplicație</b> Aplicații LES Dezactivat Activat*	<ul> <li>Activați aplicațiile Lexmark Embedded Solutions (LES).</li> <li>Note: <ul> <li>Acest element de meniu este disponibil numai la anumite modele de imprimantă.</li> <li>Această setare nu afectează aplicațiile încorporate când este setată la Activat.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Configurație scaner</b> Înregistrare manuală scaner Test rapid imprimare	Imprimarea unei pagini țintă de test rapid. <b>Notă:</b> Asigurați-vă că spațierea marginii de pe pagina țintă este uniformă de jur împrejurul țintei. Dacă nu este uniformă, margiinile imprimantei pot necesita o resetare.
Configurație scaner Înregistrare manuală scaner Înregistrare ADF față Înregistrare ADF spate Înregistrare suport plat	Înregistrarea manuală a suportului plat și ADF după înlocuirea ADF, a geamului scanerului sau a plăcii controlerului.
Configurație scaner Ştergere muchie Ştergere muchie suport plat 0-6 (3*) Ştergere muchie ADF 0-6 (3*)	Setarea dimensiunii, în milimetri, a zonei neimprimabile din jurul unei lucrări de scanare de la ADF sau de pe suportul plat.
Configurație scaner Corectare aliniere ADF necorespunzătoare Corectare aliniere mecanică ADF necorespunzătoare Dezactivat Activat Auto*	Setarea imprimantei să efectueze reglarea mecanică a poziționării ADF.
Configurație scaner Scaner dezactivat Activat* Dezactivat ADF dezactivat	Dezactivarea scanerului când acesta nu funcționează corect.
Configurație scaner Ordine byți TIFF Caracteristică Endian CPU* Little Endian Big Endian	Setarea ordinii octeților dintr-o scanare format TIFF.
Configurație scaner Linii TIFF exacte per bandă Activat* Dezactivat Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setare	Setați valoarea etichetei RowsPerStrip pentru o scanare în format TIFF.

#### Funcție de ștergere defectă

Element de meniu	Descriere
Memorie curățată ultima dată Curățare toate informațiile din memoria nevolatilă Şterge toate setările imprimantei și setările de rețea Şterge toate aplicațiile și setările acestora Ştergeți toate comenzile rapide și setările pentru comenzi rapide	Şterge toate setările şi aplicațiile stocate pe hard diskul impri- mantei.
Hard disk curățat ultima dată Curățare toate informațiile de pe hard disk Ştergere descărcări (Ştergere toate macrocomenzile, fonturile, PFO-urile etc.) Ştergere lucrări din buffer Ştergere lucrări în aşteptare	Şterge toate descărcările şi lucrările stocate pe hard disk.

### Pictograme vizibile din ecranul principal

Meniu	Descriere
Pictograme vizibile din ecranul principal	Specificați ce pictograme doriți să apară pe ecranul principal.
Copiere	Notă: Pictogramele pot să difere, în funcție de modelul imprimantei.
E-mail	
Fax	
Stare/Consumabile	
Listă de așteptare lucrări	
Schimbare limbă	
Agendă	
Marcaje în document	
Lucrări în așteptare	
USB	
FTP	
Profiluri de scanare	
Profiluri de aplicații	

#### Despre această imprimantă

Element de meniu	Descriere
Eticheta bun	Specificați numele imprimantei, locația și informațiile de contact.
Locație imprimantă	
Contactați	
Export Fișier de configurare pe USB	Export fişiere de configurare pe o unitate flash.
Export Jurnale comprimate pe USB	Exportă fişierele jurnale comprimate pe o unitate flash.

# Imprimare

#### Machetă

Fețe 1 față* 2 fețe	Specifică dacă se imprimă pe o singură față sau pe ambele fețe ale paginii.
<b>Stil răsturnare pagină</b> Muchie lungă* Muchie scurtă	Determină care latură a hârtiei (marginea scurtă sau marginea lungă) este legată de imprimarea față-verso. Notă: În funcție de opțiunea selectată, imprimanta decalează automat fiecare informație imprimată pe pagină, pentru legarea corectă a lucrării.
Pagini goale Imprimare Nu se imprimă*	Imprimarea paginilor goale incluse într-o lucrare de imprimare.
<b>Colaționare</b> Dezactivat [1,1,1,2,2,2]* On (Activat) [1,2,1,2,1,2]	În special când se imprimă mai multe copii ale unei lucrări, paginile fiecărei lucrări de imprimare sunt așezate în ordine.
Coli de separare Niciuna* Între exemplare Între lucrări Între pagini	Inserarea colilor de separare goale la imprimare.
<b>Sursă coală de separare</b> Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare. Notă: Pentru ca Alimentatorul multifuncțional să apară, setați Configurare MP la Casetă din meniul Hârtie.
Pagini pe față Dezactivat* 2 pagini pe față 3 pagini pe față 4 pagini pe față 6 pagini pe față 9 pagini pe față 12 pagini pe față 16 pagini pe față	Imprimă mai multe imagini pe o singură față a hârtiei.
<b>Ordonare pagini per față</b> Orizontal* Rotire pe orizontală Vertical Rotire pe verticală	Specifică poziționarea imaginilor multiple de pagină atunci când se utilizează Pagini per față. Notă: Poziționarea depinde de numărul imaginilor de pe pagină și de orientarea acestora.

Element de meniu	Descriere
<b>Orientare pagini per față</b> Auto* Vedere Portret	Specifică orientarea unui document cu mai multe pagini atunci când se utilizează Pagini per față.
<b>Chenar Pagini per față</b> Niciuna* Compact	Imprimați un chenar în jurul fiecărei imagini a unei pagini când utilizați setarea Pagini per față.
Exemplare 1-9999 (1*)	Specificați numărul de copii pentru fiecare lucrare de imprimare.
Zonă de imprimare Normal* Încadrare în pagină Întreaga pagină	Setați suprafața imprimabilă pe o coală de hârtie.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

### Finisare

Element de meniu	Descriere
Lucrare de capsare Dezactivat* 1 capsă, colțul din stânga sus 2 capse, stânga 1 capsă, colțul din dreapta sus 2 capse, sus 1 capsă, colțul din stânga jos 2 capse, jos 1 capsă, colțul din dreapta jos 2 capse, dreapta	Specificați poziția capselor pentru toate lucrările de imprimare. Notă: Acest element de meniu apare numai când este instalat finisorul cu capse.
Test capsator Start Perforare Dezactivat* Activat	Determinați dacă finisorul cu capse funcționează în mod corespunzător. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai când este instalat finisorul cu capse. Perforați găuri pe marginea materialului imprimat. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai când este instalat un finisor cu capse sau un perforator.
Mod Perforare 2 găuri 3 găuri 4 găuri	<ul> <li>Setați modul de perforare pentru materialul imprimat.</li> <li>Note:</li> <li>Setarea 3 găuri este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. Setarea internațională implicită din fabrică este 4 găuri.</li> <li>Acest element de meniu apare numai când este instalat un finisor cu capse sau un perforator.</li> </ul>
Notă: Un asterisc (*) în dreptul une	ei valori indică setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
<b>Offset pagini</b> Niciuna* Între exemplare Între lucrări	Decalați rezultatul fiecărei lucrări de imprimare sau fiecare copie realizată la o lucrare de imprimare.
	Note:
	• Opțiunea Între copii decalează fiecare copie a unei lucrări de imprimare dacă opțiunea Colaționare este setată la Activat [1,2,1,2,1,2]. Dacă opțiunea Colaționare este setată la Dezactivat [1,1,1,2,2,2], fiecare set de pagini imprimate este decalat, adică toate paginile numărul 1 și toate paginile numărul 2.
	<ul> <li>Opțiunea Între lucrări setează aceeaşi poziție de decalaj pentru întreaga lucrare de imprimare, indiferent de numărul de copii imprimate.</li> </ul>
	Acest element de meniu apare numai când este instalat finisorul cu capse.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul une	ei valori indică setarea implicită din fabrică.

### Configurare

Element de meniu	Descriere
Limbaj imprimantă	Setați limbajul imprimantei.
Emulare PCL Emulare PS*	Notă: Setarea unui limbaj pentru imprimantă ca prestabilit nu împiedică aplicația software să trimită lucrări de imprimare care folosesc un alt limbaj.
Lucrare în așteptare Dezactivat*	Păstrează lucrările de imprimare care necesită consumabile, astfel încât lucrările care nu necesită consumabilele lipsă să se poată imprima.
Activat	Notă: Acest element de meniu apare numai când este instalat un hard disk.
Expirare lucrare în așteptare 0-255 (30*)	Setează durata, în secunde, în care imprimanta aşteaptă intervenția utilizatorului înainte de a pune în aşteptare lucrări care necesită resurse indisponibile și înainte de a continua să imprime alte lucrări din coada de imprimare.
	Notă: Acest element de meniu apare numai când este instalat un hard disk.
<b>Utilizare imprimantă</b> Viteză maximă Capacitate maximă*	Selectați o viteză de imprimare mai mare sau o capacitate mai mare a tonerului la imprimare.
Locație de descărcare RAM*	Specifică locația de salvare a tuturor resurselor permanente, precum fonturi și macroco- menzi care au fost descărcate în imprimantă.
Disc	Notă: Acest element de meniu apare numai când este instalat un hard disk.
Salvare resurse Dezactivat* Activat	Stabileşte modul în care imprimanta gestionează resursele descărcate, precum fonturile și macrocomenzile, atunci când primește o lucrare care necesită mai mult spațiu decât memoria disponibilă.
	Note:
	<ul> <li>Când este setat la Dezactivat, imprimanta păstrează resursele descărcate numai dacă nu este necesară memorie. Resursele asociate cu limbajul de imprimantă inactiv sunt şterse.</li> </ul>
	<ul> <li>Când este setat la Activat, imprimanta păstrează toate resursele permanente descărcate pe durata tuturor comutărilor între limbaje. Când este necesar, impri- manta afişează mesaje de memorie plină în loc să şteargă resursele permanente.</li> </ul>
Notă: Un asterisc (*) în drepte	ul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
Ordine imprimare tot Ordine alfabetică* Cea mai nouă prima Cea mai veche prima	Specificați ordinea în care se imprimă lucrările în așteptare și cele confidențiale, când este selectată opțiunea Imprimare tot.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

#### Calitate

Element de meniu	Descriere	
Mod de imprimare Alb-negru Color*	Setați modul de imprimare.	
<b>Rezoluție de tipărire</b> 4800 CQ	Setarea rezoluției în puncte imprimate per inch (dpi), calitatea imaginii (Calit. imagine) sau calitatea culorilor (CQ) pentru materialul imprimat.	
Calit. imagine 2400 1200 dpi	Notă: Valorile pot să difere, în funcție de modelul imprimantei.	
Luminozitate toner 1 - 5 (5*)	Determină nivelul de luminozitate sau de întunecare al imaginilor textului.	
<b>Semiton</b> Normal* Detalii	Îmbunătățește materialele imprimate, cu linii mai netede și margini mai clare.	
Color economic Dezactivat* Activat	Reduce cantitatea de toner utilizată pentru imprimarea elementelor grafice și a imaginilor.	
Luminozitate RGB	Reglați luminozitatea, contrastul și saturația materialelor imprimate color.	
De la -6 la 6 (0*)	Notă: Această setare nu afectează fișierele în care se folosesc specificațiile pentru culori	
Contrast RGB 0 - 5 (0*)	CIVITIN (cyan-magenta-galden-negru).	
Saturație RGB 0 - 5 (0*)		
Notă: Un asterisc (*) în	dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

#### Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
Balans culori Cyan -5 la 5 (0*) Magenta -5 la 5 (0*) Galben -5 la 5 (0*) Negru -5 la 5 (0*) Resetare la valorile implicite Start	Reglați cantitatea de toner utilizată pentru fiecare culoare.
Corectare culori Dezactivat Auto* Manual	<ul> <li>Modificați setările de culoare utilizate pentru imprimarea documentelor.</li> <li>Note: <ul> <li>Opțiunea Dezactivat setează imprimanta să primească o corecție a culorilor de la programul software.</li> <li>Opțiunea Auto setează imprimanta să aplice profiluri de culoare diferite pentru fiecare obiect de pe pagina imprimată.</li> <li>Opțiunea Manual vă permite să personalizați conversiile de culori RGB sau CMYK aplicate fiecărui obiect de pe pagina imprimată.</li> </ul> </li> </ul>
Mostre culori Imprimare mostre culori	Imprimă pagini mostră pentru fiecare dintre tabelele de conversie RGB și CMYK utilizate de imprimantă.
Reglare culori Start	Calibrați imprimanta pentru a regla variațiile de culori pe materialele imprimate.
Înlocuire culori rezultate la o singură trecere Setare CMYK personalizat	Atribuiți anumite valori CMYK pentru douăzeci de culori rezultate la o singură trecere.
Înlocuire RGB	<ul> <li>Potriveşte culorile materialelor imprimate cu cele ale documentului original.</li> <li>Note: <ul> <li>Acest element de meniu necesită selectarea tabelului de culori Display-True-Black.</li> <li>Acest element de meniu apare numai la Embedded Web Server.</li> </ul> </li> </ul>
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

#### Evidență lucrări

Notă: Acest meniu apare numai când este instalat un hard disk de imprimantă.

Element de meniu	Descriere
<b>Evidență lucrări</b> Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să creeze un jurnal al lucrărilor de imprimare primite.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Frecvență evidență lucrări	Stabiliți frecvența cu care doriți ca imprimanta să
Zilnic	creeze un fișier jurnal.
Săptămânal	
Lunar*	
Acțiune jurnal la finalul frecvenței	Specificați modul în care reacționează imprimanta la
Niciuna^	expliarea infliter de frecvença.
Se trimite jurnalul curent prin poșta electronica	Nota: Valoarea definita de setarea Frecvența
sterrae	acestei actiuni
Se postează iurnalul curent	,
Se postează iurnalul curent, apoi se sterge	
	Creatifică dimensiunes movimă o fisiorului iurnel
Dozoctivot	înainte ca imprimanta să execute functia Actiune iurnal
Activat*	memorie aproape plină.
Acț. jurn. mem. aproape plină Niciuna*	specificați modul în care reacționează imprimanta când hard diskul este aproape plin.
Se trimite jurnalul curent prin poşta electronică	Notă: Valoarea definită de setarea Jurnal memorie
Se trimite jurnalul curent prin poşta electronică, apoi se	aproape plină determină momentul de declanșare a
şterge	acestei acțiuni.
Se trimite jurnalul cel mai vechi prin poșta electronică, apoi	
se șterge	
Se postează jurnalul curent, anoi se sterge	
Se postează jurnalul cel mai vechi, apoi se sterce	
Se sterge jurnalul curent	
Se sterge jurnalul cel mai vechi	
Se sterg toate, cu exceptia celui curent	
Se sterg toate jurnalele	
Act ium plină	Specificati modul în caro reactionează imprimanta
Niciuna*	când utilizarea hard diskului atinge limita maximă (100
Se trimite jurnalul curent prin posta electronică, apoi se	MB).
şterge	
Se trimite jurnalul cel mai vechi prin poşta electronică, apoi	
se şterge	
Se postează jurnalul curent, apoi se şterge	
Se postează jurnalul cel mai vechi, apoi se şterge	
Se şterge jurnalul curent	
Se şterge jurnalul cel mai vechi	
Se șterg toate, cu excepția celui curent	
Se șterg toate jurnalele	
URL pt. tr. p. jur.	Specificați locația în care imprimanta postează jurnalele de evidență a lucrărilor.
Adresă de poștă electronică pentru trimiterea jurnalelor	Specifică adresa de poştă electronică la care trimite imprimanta jurnalele de evidență a lucrărilor.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implici	tă din fabrică.

Element de meniu	Descriere
Prefix fișier jurnal	Specificați prefixul pentru numele fișierului jurnal.
	<b>Notă:</b> Numele de gazdă curent definit în meniul TCP/IP este utilizat ca prefix implicit pentru fişierul jurnal.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

#### XPS

Element de meniu	Descriere
Impr. pag. eroare Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină test care conține informații despre erori, inclusiv erorile de marcare XML.
Lățime minimă a liniei 1-30 (2*)	Setează lățimea minimă a cursei pentru orice lucrare tipărită la 1200 dpi.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

#### PDF

Element de meniu	Descriere
Redimensionare pentru încadrare Dezactivat* Activat	Redimensionați conținutul paginii pentru a se încadra în dimensiunea hârtiei selectate.
Adnotări Se tipăresc Nu se imprimă*	Specificați dacă doriți să imprimați adnotările din PDF.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

### PostScript

Element de meniu	Descriere
Imprimare eroare PS Dezactivat* Activat	Imprimă o pagină care descrie eroarea PostScript®. Notă: La apariția unei erori, procesarea lucrării se va opri, imprimanta va imprima un mesaj de eroare iar restul lucrării va fi abandonat.
Lățime minimă a liniei 1–30 (2*)	Setarea lățimii minime a cursei. <b>Note:</b> • Lucrările imprimate la 1200 dpi utilizează direct valoarea. • Lucrările imprimate în 4800 CQ utilizează jumătate din valoare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Blocare mod pornire PS Dezactivat* Activat	Dezactivați fișierul SysStart.
Netezire imagine Dezactivat*	Îmbunătățiți contrastul și claritatea imaginilor de rezoluție scăzută. Notă: Această setare nu are efect asupra imaginilor cu o rezoluție de 300 dpi sau mai
Activat	mare.
Prioritate font Rezident* Flash/Disc	Stabiliți ordinea de căutare a fonturilor. Note:
	<ul> <li>Opțiunea Rezident setează imprimanta să caute în memorie fontul solicitat, înainte de a căuta în memoria flash sau pe hard diskul imprimantei.</li> </ul>
	<ul> <li>Opțiunea Flash/Disk setează imprimanta să caute fontul solicitat în memoria flash sau pe hard diskul imprimantei înainte de a căuta în memoria imprimantei.</li> </ul>
	<ul> <li>Acest element de meniu apare numai dacă este instalată o memorie flash sau un hard disk de imprimantă.</li> </ul>
Expirare așteptare Dezactivat Activat* (40 de secunde)	Setează imprimanta să aștepte date suplimentare înainte de anularea unei lucrări de imprimare.
Notă: Un asterisc (*) în drep	tul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

#### PCL

Element de meniu	Descriere
Sursă font Rezident* Disc Descărcate Flash Toate	Specificați sursa fonturilor afişate în elementul de meniu Nume font. Notă: Asigurați-vă că hard diskul și memoria flash nu sunt protejate cu parolă.
Nume font [Lista fonturilor disponibile]	<ul> <li>Alegeți un font din sursa de fonturi specificată.</li> <li>Note: <ul> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Courier.</li> <li>Fonturile disponibile pot fi diferite, în funcție de modelul imprimantei.</li> </ul> </li> </ul>
Set de simboluri [Lista seturilor de simboluri disponibile]	<ul> <li>Specificați setul de simboluri pentru fiecare nume de font.</li> <li>Note: <ul> <li>10U PC-8 este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. 12U PC-850 este setarea implicită din fabrică internațională.</li> <li>Un set de simboluri este un set de caractere alfabetice şi numerice, semne de punctuație şi simboluri speciale. Seturile de simboluri acceptă diverse limbi sau programe specifice cum sunt simbolurile matematice pentru text ştiințific.</li> <li>Seturile de simboluri disponibile pot fi diferite, în funcție de modelul imprimantei dvs.</li> </ul> </li> </ul>
Notă: Un asterisc (*) în dreptul une	ei valori indică setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
Pas	Specificați pasul pentru fonturile monospațiu scalabile.
0,08-100 (10*)	Note:
	<ul> <li>Pasul reprezintă numărul de caractere cu lățime fixă dintr-un inch pe orizontală al tipului.</li> </ul>
	<ul> <li>Pentru fonturile monospațiu nescalabile, pasul apare pe afişaj, dar nu poate fi modificat.</li> </ul>
<b>Orientare</b> Portret* Vedere	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină.
Rânduri pe pagină	Specificați numărul de rânduri imprimate pe fiecare pagină.
1-255 (60*)	Note:
	<ul> <li>Imprimanta stabileşte spațiul dintre linii (spațiere verticală a liniilor), pe baza articolelor de meniu Lines per Page (Linii per pagină), Paper Size (Dimen- siune hârtie) şi Orientation (Orientare).</li> </ul>
	<ul> <li>Specificați dimensiunea și orientarea hârtiei înainte de a seta opțiunea Rânduri pe pagină.</li> </ul>
Lățime minimă a liniei PCL5 1-30 (2*)	Setați lățimea minimă inițială a cursei pentru orice lucrare imprimată la 1200 dpi.
Lățimea minimă a liniei PCLXL 1–30 (2*)	
Lățime A4	Setați lățimea paginii la imprimarea pe hârtie A4.
198 mm* 203 mm	<b>Notă:</b> Opțiunea 203 mm stabileşte lățimea paginii astfel încât să permită impri- marea a optzeci de caractere cu pasul 10.
CR automat după LF Dezactivat*	Setați imprimanta să efectueze un retur de car după comanda de control salt la rând nou.
Activat	<b>Notă:</b> Returul de car este un mecanism care comandă imprimanta să mute poziția cursorului la prima valoare de pe același rând.
LF automat după CR Dezactivat*	Setați imprimanta să efectueze un salt la rând nou după o comandă de control retur car.
Activat	Notă: Returul de care este un mecanism care comandă imprimanta să mute poziția cursorului la prima valoare de pe aceeași linie.
Renumerotare tavă Atribuire alimentator multifunc- tional	Configurați imprimanta pentru a lucra cu drivere de imprimantă sau aplicații care utilizează surse diferite pentru tăvi sau alimentatoare.
, 0-201 (200*)	
Atribuire tavă [x]	
0-201 (200*)	
manual	
Atribuire plic alimentat manual	
0-201 (200*)	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul une	ei valori indică setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
Renumerotare tavă Vizualizare valori implicite din fabrică Restaurare setări prestabilite	Afişați sau restabiliți setările implicite din fabrică atribuite fiecărei tăvi sau fiecărui alimentator.
Expirare imprimare Dezactivat Activat*	Setați imprimanta să finalizeze o lucrare de imprimare după ce a fost inactivă pe durata unui interval de timp specificat. <b>Notă:</b> Când opțiunea este Activată, setarea implicită din fabrică este 90 secunde.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## HTML

Element de meniu	Descriere
Nume font [Lista fonturilor] (Times*)	Setați fontul utilizat pentru documentele HTML.
Dimensiune font 1-255 (12*)	Setați dimensiunea fontului utilizat pentru documentele HTML.
Redimensionare 1-400% (100*)	Redimensionați documentele HTML.
Orientare Portret* Vedere	Setați orientarea paginii pentru documentele HTML.
Dimensiune margini 8-255 mm (19*)	Setați marginile paginilor pentru documentele HTML.
Fundaluri Nu se imprimă Se tipăresc*	Imprimați informațiile sau grafica de fundal pentru documentele HTML.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

### Imagine

Element de meniu	Descriere
Încadrare automată Dezactivat	Selectați cea mai bună setare disponibilă pentru dimensiunea și orientarea hârtiei în cazul unei imagini.
Activat*	<b>Notă:</b> Dacă este setat la Activat, acest element de meniu înlocuiește setările de redimensionare și orientare pentru imagine.
Inversare	Inversați imaginile monocromatice în două tonuri.
Dezactivat* Activat	<b>Notă:</b> Acest element de meniu nu este valabil pentru imaginile în format GIF sau JPEG.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Redimensionare Încadrare optimă* Ancorare stânga sus Ancorare în centru Încadrare pe înălțime/lățime Încadrare pe înălțime Încadrare pe lățime	Potriviți imaginea pe suprafața imprimabilă. Notă: Când opțiunea Încadrare automată este setată la valoarea Activat, redimen- sionarea este setată automat la Încadrare optimă.
Orientare Portret* Vedere Inversare portret Inversare vedere	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

# Hârtie

## Configurație tavă

Element de meniu	Descriere
Sursă prestabilită Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional Hârtie alimentată manual Plic alimentat manual	Setați sursa hârtiei pentru toate lucrările de imprimare. Notă: Opțiunea Alimentator multifuncțional apare numai când opțiunea Configurare MP este setată la Casetă.
Dimensiune/Tip hârtie Tava [x] Alimentator multifuncțional Hârtie alimentată manual Plic alimentat manual	Specificați dimensiunea sau tipul hârtiei încărcate în fiecare sursă de hârtie.
Dimensiune înlocuitoare Dezactivat	Setați imprimanta să înlocuiască o dimensiune specificată a hârtiei dacă dimensiunea solicitată nu este încărcată în nicio sursă de hârtie.
Statement/A5 Letter/A4 11 x 17/A3 Toate valorile listate*	<ul> <li>Note:</li> <li>Opțiunea Dezactivat solicită utilizatorului să încarce dimensiunea de hârtie necesară.</li> <li>Opțiunea Declarație/A5 imprimă un document de dimensiune A5 pe declarație când se încarcă tipul declarație, iar lucrările de dimensiune declarație pe hârtie de dimensiune A5 când se încarcă A5.</li> <li>Letter/A4 imprimă un document de dimensiune A4 pe letter când se încarcă tipul letter, iar lucrările de dimensiune letter pe hârtie de dimensiune A4 când se încarcă letter.</li> <li>11 x 17 imprimă un document format A3 pe 11 x 17 la încărcarea 11 x 17 şi lucrări de dimensiunea 11 x 17 pe hârtie format A3 când se încarcă 11 x 17.</li> <li>Opțiunea Toate valorile listate înlocuieşte Letter/A4.</li> </ul>
Configurare MP Casetă*	Setați momentul în care imprimanta trebuie să preia hârtia încărcată în alimentatorul multifuncțional.
Manual Prima	<ul> <li>Note:</li> <li>Când opțiunea este setată la Casetă, imprimanta tratează alimentatorul multifuncțional ca pe o tavă.</li> <li>Când opțiunea este setată la Manual, imprimanta tratează alimentatorul multifuncțional ca pe unul manual.</li> <li>Când opțiunea este setată la Prima, imprimanta preia hârtie din alimentatorul multifuncțional până la golirea acestuia, indiferent de sursa hârtiei sau de dimensiunea hârtiei necesare.</li> </ul>

## Configurație media

#### Configurare universală

Element de meniu	Descriere
Unități de măsură	Specificați unitatea de măsură pentru formatul universal de hârtie.
Inchi Milimetri	<b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. este inch-ul. Setarea implicită din fabrică internațională este milimetrul.
Lățime portret 3-52 inchi (8,50*) 76-1321 mm (216*)	Setați lățimea portret a hârtiei format universal.
Înălțime portret 3–52 inchi (14*) 76–1.321 mm (356*)	Setați înălțimea portret a hârtiei format universal.
Direcție alimentare	Setați imprimanta să preia hârtie din marginea scurtă sau cea lungă.
Muchie scurtă* Muchie lungă	Notă: Opțiunea Margine lungă este afişată numai dacă marginea mai lungă este mai scurtă decât lățimea maximă acceptată.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

#### Dimensiuni de scanare particularizate

Element de meniu	Descriere
Dimensiune de scanare particularizată [x]	Atribuiți un nume dimensiunii de scanare și configurați setările de scanare.
Setare nume şi tip	
Nume dimensiune de scanare	
Lățime	
1-8,50 inchi (8,50*)	
25-216 mm (216*)	
Înălțime	
1-25 inchi (14*)	
25-635 mm (356*)	
Orientare	
Portret*	
Vedere	
2 scanări pe față	
Dezactivat*	
Activat	

#### Tipuri de suport

Element de meniu	Descriere
Obişnuită	Specificați textura, greutatea, orientarea încărcării și recipientul de ieșire pentru hârtia
Carton	încărcată.
Folie transparentă	Selectați dintre următoarele opțiuni:
Reciclată	Textură
Lucios	Neted
Hârtie grea lucioasă	Normal*
Etichete	Aspru
Etichete de vinilin	Greutate
Bond	Uşoară
Plicuri	Normal*
Plic aspru	Grea
Hârtie cu antet	Orientare încărcare
Preimprimată	Dezactivat
Hârtie colorată	Numai imprimare pe 1 față
Uşoară	Duplex
Grea	Trimite către recipient
Hârtie aspră/de bumbac	Dezactivat*
Tip personalizat [x]	Recipient standard
	Recipient [x]
Notă: Un asterisc (*) în drep	tul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.

### **Configurare recipient**

Element de meniu	Descriere
<b>Recipient de ieșire</b> Recipient standard* Recipient [x]	Specifică recipientul de ieşire.
Configurare recipiente Căsuță poștală* Legare Legare opționale Atribuire tip	<ul> <li>Configurați modul de operare pentru recipientele de ieşire.</li> <li>Note: <ul> <li>Căsuța poștală permite selectarea individuală a recipientului standard și a oricărui recipient opțional.</li> <li>Legarea permite ca toate recipientele de ieşire să fie legate împreună ca și cum ar fi un singur recipient mare.</li> <li>Setarea Legare opțională tratează toate recipientele opționale ca un singur recipient mare de ieşire.</li> <li>Setarea Atribuire tip asociază fiecărui tip de hârtie un recipient sau un set de recipiente legate.</li> </ul> </li> </ul>
Nume pentru recipiente particularizate Recipient standard Recipient [x]	Atribuiți un nume pentru recipient.
Nota: Un asterisc (^) in dreptul unei valori indica setarea prestabilita din fabrica.	

# Copiere

## Setări prestabilite copiere

Element de meniu	Descriere
<b>Tip conținut</b> Text Text/Foto* Foto Grafică	Îmbunătățește rezultatul de ieșire pe baza conținutului documentului original.
Sursă conținut Imprimantă laser alb-negru Imprimantă laser color* Imprimantă cu jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătățește rezultatul de ieșire pe baza sursei documentului original.
Fețe 1 față la 1 față* 1 fețe la 2 fețe 2 fețe la 1 fețe 2 fețe la 2 fețe	Setați comportamentul de scanare pe baza documentului original.
Coli de separare Niciuna* Între exemplare Între lucrări Între pagini	Specifică dacă se inserează coli de separare goale la imprimare.
<b>Sursă coală de separare</b> Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare.
Color Dezactivat Activat* Auto	Specificați dacă doriți să imprimați copiile în culori.
Pagini pe față Dezactivat* 2 pagini în format Portret 4 pagini în format Portret 2 pagini în format Vedere 4 pagini în format Vedere	Specificați numărul de imagini de pagini de imprimat pe o singură față a unei coli de hârtie.

Element de meniu	Descriere
Imprimare cu margini Dezactivat* Activat	Plasați un chenar în jurul fiecărei imagini la imprimarea mai multor pagini pe o singură pagină.
<b>Colaționare</b> Dezactivat [1,1,1,2,2,2] Activat [1,2,1,2,1,2]*	Tipărește mai multe copii în mod secvențial.
Dimensiune "Copiere de la" [Lista dimensiunilor hârtiei]	<ul> <li>Setează dimensiunea hârtiei documentului original.</li> <li>Note:</li> <li>Setarea pentru letter prestabilită este din fabrică pentru S.U.A. A4 este setarea implicită internațională.</li> <li>Acest element de meniu poate să difere, în funcție de modelul imprimantei dvs.</li> </ul>
<b>"Copiere la" sursă</b> Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional Potrivire automată a dimensiunii	Specificați sursa hârtiei pentru lucrarea de copiere.
Temperatură -4 la 4 (0*)	Specifică dacă se generează o ieșire mai rece sau mai caldă.
Întunecare -4 la 4 (0*)	Ajustează luminozitatea imaginii scanate.
Număr de copii 1-9999 (1*)	Specificați numărul de copii.
Header/Footer (Antet/Subsol) Top left (Stånga sus) Top middle (Mijloc sus) Top right (Dreapta sus) Bottom left (Stånga jos) Bottom middle (Mijloc jos) Bottom right (Dreapta jos)	Aplicarea unui antet sau a unui subsol pe materialele imprimate.
Acoperire Confidențial Copiere Schiță Urgent Particularizată Dezactivat*	Specifică textul de acoperire care se imprimă pe fiecare pagină a lucrării de copiere.
Acoperire particularizată	Introducerea unui text de acoperire particularizată.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei	valori indică setarea implicită din fabrică.
#### Imagini complexe

Element de meniu	Descriere	
Balans culori -4 la 4 (0*)	Reglați cantitatea de toner utilizată în fiecare culoare.	
Abandonare culori Niciuna* Roşu Verde Albastru	Specificați culoarea care se eliberează în timpul scanării și ajustați setarea de eliberare pentru culoarea respectivă.	
Prag prestabilit roșu 0-255 (128*)		
Prag prestabilit verde 0-255 (128*)		
Prag prestabilit albastru 0-255 (128*)		
Detectare automată culori Sensibilitate la culori 1-9 (5*) Sensibilitate la zonă 1-9 (5*)	Setează cantitatea de culoare pe care imprimanta o detectează din documentul original.	
Contrast Optim pentru conținut* 0 1 2 3 4 5	Precizează contrastul ieșirii.	
Eliminare fundal Detectarea fundalului Pe bază de conținut* Fix Nivel -4 la 4 (0*)	Modifică proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată. <b>Notă:</b> Dacă doriți să eliminați culoarea de fundal din documentul original, setați funcția Detectarea fundalului la Pe bază de conținut. Dacă doriți să eliminați zgomotul de imagine dintr-o fotografie, setați funcția Detectarea fundalului la Fix.	
Centrare automată Dezactivat* Activat	Aliniați conținutul la centrul paginii.	
Imagine în oglindă Dezactivat* Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original.	
Imagine negativă Dezactivat* Activat	Creează o imagine negativă a documentului original.	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.		

Element de meniu	Descriere
Detaliu umbră -4 la 4 (0*)	Modifică proporția de detaliu al umbrei vizibilă pe o imagine scanată.
Scanare de la margine la margine Dezactivat* Activat	Permite scanarea de la o margine la alta a documentului original.
Claritate 1-5 (3*)	Ajustează claritatea unei imagini scanate.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

### Comenzi pentru administrator

Element de meniu	Descriere	
Se permit copii color Dezactivat Activat*	Imprimați copiile în culori.	
Se permite copierea cu prioritate Dezactivat Activat*	Întrerupeți o lucrare de imprimare pentru a copia o pagină sau un document.	
Custom Job Scanning (Scanare lucrare particularizată) Dezactivat* Activat	Se activează în mod implicit scanarea lucrărilor particula- rizate.	
Se permite salvarea drept comandă rapidă Dezactivat Activat*	Permite salvarea setărilor de copiere particularizate ca o comandă rapidă.	
Sample Copy (Exemplu de copie)	Imprimă un exemplu de copie.	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.		

# Fax

### Mod Fax

Element de meniu	Descriere
Mod Fax Analogic* Server fax Dezactivat	Selectați un mod de fax.

Notă: Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.

### Configurare fax analogic

### Setări generale de fax

Element de meniu	Descriere	
Nume fax	Identifică mașina dvs. de fax.	
Număr fax	Identifică numărul dvs. de fax.	
<b>ID fax</b> Nume fax Număr fax*	Notifică destinatarii faxului în legătură cu numele sau numărul dvs. de fax.	
Activare fax manual Dezactivat* Activat	<ul> <li>Configurați manual imprimanta pentru fax.</li> <li>Note: <ul> <li>Această setare necesită un divizor de rânduri şi un receptor de telefon.</li> <li>Utilizați o linie telefonică obișnuită pentru a răspunde la o lucrare de fax în aşteptare şi pentru a forma un număr de fax.</li> <li>Pentru a naviga direct la funcția Fax manual, atingeți # şi 0 pe tastatură.</li> </ul> </li> </ul>	
Utilizare memorie Toate primite În special pentru primire Egal* Majoritatea trimise Toate trimise	Setați nivelul memoriei interne din imprimantă, alocată pentru operații de fax. Notă: Această setare previne depăşirea bufferului de memorie și eșuarea faxului.	
Revocare faxuri Se permite* Nu se permite	Anulați faxurile de ieșire înainte de a fi transmise sau anulați faxurile de intrare înainte de finalizarea imprimării acestora.	
Identificator apelant Dezactivat Activat* Alternativ	Afişați numărul de telefon al persoanei care trimite faxul.	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei v	alori indică setarea prestabilită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere	
Ascundere număr fax Dezactivat* De la stânga De la dreapta	Specificați formatul pentru ascunderea unui număr de fax de ieşire.	
Nr. cifre ascunse 0-58 (0*)	Specifică numărul de cifre ascunse într-un număr de fax de ieşire.	
Activare detectare linie conectată Dezactivat Activat*	Stabiliți dacă o linie telefonică este conectată la imprimantă. Notă: Detecția are loc la pornirea imprimantei și înaintea fiecărui apel.	
Activare detectare mufă greșită linie Dezactivat* Activat	<ul> <li>Stabiliți dacă o linie telefonică este conectată la portul corespunzător al impri- mantei.</li> <li>Notă: Detecția are loc la pornirea imprimantei şi înaintea fiecărui apel.</li> </ul>	
Activare suport derivație în uz Dezactivat Activat*	Stabiliți dacă o linie telefonică este utilizată de un alt dispozitiv în același timp de exemplu de un alt telefon. <b>Notă:</b> Această setare este monitorizată continuu după pornirea imprimantei.	
Optimizare compatib. fax	Configurați funcționalitatea de fax a imprimantei pentru compatibilitate optimă cu alte mașini de fax.	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.		

### Setări trimitere faxuri

Element de meniu	Descriere	
<b>Rezoluție</b> Standard* Fin Foarte fin Ultrafin	Setați rezoluția imaginii scanate. Notă: O rezoluție mai mare mărește timpul de transmitere a faxului și necesită mai multă memorie.	
Dimensiune original [Lista dimensiunilor hârtiei]	Precizarea dimensiunii documentului original. Notă: Setarea prestabilită din fabrică pentru S.U.A. este Dimensiuni amestecate. A4 este setarea implicită internațională.	
Orientare Portret Vedere	Specifică orientarea paginii pentru documentul original.	
Fețe (Duplex) Dezactivat* Muchie lungă Muchie scurtă	Specificați orientarea în pagină a textului și graficii la scanarea unui document față- verso.	
<b>Tip conținut</b> Text* Text/Foto Foto Grafică	Îmbunătățiți rezultatul de ieșire pe baza conținutului documentului original.	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul ur	ei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere	
Sursă conținut Imprimantă laser alb-negru Imprimantă laser color* Imprimantă cu jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătățiți rezultatul de ieșire pe baza sursei documentului original.	
Întunecare 1-9 (5*)	Ajustează luminozitatea imaginii scanate.	
În spatele unui PABX Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să formeze un număr de fax fără a aştepta să recunoască tonul. <b>Notă:</b> Private Automated Branch Exchange (PABX) este o rețea de telefonie care permite ca un număr cu acces unic să ofere mai multe linii apelanților din exterior.	
Mod apelare Ton* Impulsuri	Specificați modul de apelare pentru faxurile de intrare sau ieşire.	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.		

#### Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
Balans culori De la -4 la 4 (0*)	Reglați cantitatea de toner utilizată pentru fiecare culoare.
Abandonare culori Niciuna* Roşu Verde Albastru	Specificați culoarea care se eliberează în timpul scanării și ajustați setarea pentru eliberarea culorii respective.
Prag implicit roșu 0-255 (128*)	
Prag implicit verde 0-255 (128*)	
Prag implicit albastru 0-255 (128*)	
Contrast Optim pentru conținut* 0 1 2 3 4 5	Setați contrastul rezultatului.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere	
Eliminare fundal -4 la 4 (0*)	Modifică proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată.	
Imagine în oglindă Dezactivat* Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original.	
Imagine negativă Dezactivat* Activat	Creează o imagine negativă a documentului original.	
Detaliu umbră -4 la 4 (0*)	Modifică proporția de detaliu al umbrei vizibilă pe o imagine scanată.	
Scanare de la margine la margine Dezactivat* Activat	Permite scanarea de la o margine la alta a documentului original.	
Claritate 1-5 (3*)	Ajustați claritatea imaginii scanate.	
Temperatură -4 la 4 (0*)	Specifică dacă se generează o ieșire mai albastră sau mai roșie.	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.		

#### Comenzi pentru administrator

Element de meniu	Descriere	
Reapelare automată 0-9 (5*)	Ajustați numărul încercărilor de reapelare pe baza nivelurilor de activitate ale mașinilor de fax ale destinatarilor.	
Frecvență reapelare 1-200 minute (3*)	Măriți durata dintre încercările de reapelare, pentru a mări şansa de expediere cu succes a faxului.	
Activare ECM Dezactivat Activat*	Activați modul Corectare erori (ECM) pentru lucrările de fax. <b>Notă:</b> Modul ECM detectează și corectează erorile din procesul de transmitere a faxului cauzate de zgomotul de pe linia telefonică și de intensitatea slabă a semnalului.	
Activare scanare faxuri Dezactivat Activat*	Trimiteți prin fax documente scanate la imprimantă.	
De la driver la fax Dezactivat Activat*	Permiteți driverului de imprimantă să trimită faxuri.	
Se permite salvarea drept comandă rapidă Dezactivat Activat*	Salvează în imprimantă numerele de fax drept comenzi rapide.	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.		

Element de meniu	Descriere
Viteză maximă 33600* 14400 9600 4800 2400	Setați viteza maximă de trimitere a faxului.
Remediere poziționare greșită ADF Dezactivat* Activat	Remediați imaginile înclinate, scanate de pe ADF.
Custom Job Scanning (Scanare lucrare particula- rizată) Dezactivat* Activat	Activarea implicită a funcției Scanare lucrare particularizată.
Examinare scanare Dezactivat* Activat	Activarea examinării pentru documentele scanate.
Activare scanare color faxuri Implicit dezactivat* Implicit activat Nu se utilizează niciodată Se utilizează întotdeauna	Activați scanarea color pentru faxuri.
Convertire automată faxuri color în faxuri alb- negru Dezactivat Activat*	Convertiți automat toate faxurile de ieşire color în alb-negru.
Confirmare număr fax Dezactivat* Activat	Solicitați utilizatorului să confirme numărul de fax.
Prefix apelare	Setați un prefix de apelare.
Reguli prefix apelare Regulă prefix [x]	Stabileşte o regulă pentru prefixul de apelare.
Implicit dezactivat* Implicit activat Nu se utilizează niciodată Se utilizează întotdeauna Convertire automată faxuri color în faxuri alb- negru Dezactivat Activat* Confirmare număr fax Dezactivat* Activat Prefix apelare Reguli prefix apelare Regulă prefix [x] Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică seta	Convertiți automat toate faxurile de ieșire color în alb-negru Solicitați utilizatorului să confirme numărul de fax. Setați un prefix de apelare. Stabilește o regulă pentru prefixul de apelare. area prestabilită din fabrică.

### Setări primire faxuri

Element de meniu	Descriere
<b>Lucrări de fax în așteptare</b> Niciuna* Toner Toner și consumabile	Elimină din coada de imprimare lucrările de fax care solicită resurse specifice indisponibile.
Nr. de semnale de apel până la răspuns 1-25 (3*)	Setați numărul de apeluri pentru faxurile primite.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Micșorare automată</b> Dezactivat Activat*	Redimensionați faxurile primite pentru a se încadra în pagină.
<b>Sursă hârtie</b> Tava [x] Alimentator multifuncțional Auto*	Specificați sursa hârtiei pentru imprimarea faxurilor primite.
Fețe (Duplex) Dezactivat* Activat	Imprimați pe ambele fețe ale hârtiei.
Coli de separare Dezactivat* Înaintea lucrării După lucrare	Specifică dacă se inserează coli de separare goale la imprimare.
Sursă coală de separare Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare.
Recipient de ieșire Recipient standard* Recipient [x]	Specificați recipientul de ieșire pentru faxurile primite.
Subsol fax Activat Dezactivat*	Imprimă informațiile de transmitere în subsolul fiecărei pagini de la un fax recepționat.
Marcaj de oră subsol fax Primire* Imprimare	Imprimați marcajul temporal în subsolul fiecărei pagini de la un fax recepționat.
Perforare Dezactivat* 2 găuri 3 găuri 4 găuri	Perforează găuri pe marginea materialului imprimat. Notă: Acest element de meniu apare numai când este instalat un finisor cu capse sau un perforator.
Capsare Dezactivat* 1 capsă 2 capse	Setați opțiunea de capsare pentru materialul imprimat. Notă: Acest element de meniu apare numai când este instalat finisorul cu capse.
Punerea în așteptare a faxurilor Punere în așteptare fax Dezactivat* Activat permanent Manual Programat	Amână imprimarea faxurilor primite până la eliberarea acestora.

Element de meniu	Descriere
Activare primire faxuri Dezactivat Activat*	Setați imprimanta să primească faxuri.
Activare primire faxuri color Dezactivat Activat*	Setați imprimanta să primească faxuri color.
Activare ID apelant Dezactivat Activat*	Afişați numărul de la care este expediat faxul primit.
<b>Blocare faxuri fără nume</b> Dezactivat* Activat	Blocați faxurile de intrare trimise de la dispozitive care nu specifică ID-ul stației sau ID-ul faxului.
Listă faxuri respinse Adăugare fax respins	Specificați numerele de telefon pe care doriți să le blocați.
Răspuns activat Toate soneriile* Numai sonerie simplă Numai sonerie dublă Numai sonerie triplă Numai la unul sau două semnale de apel Numai la unul sau trei semnale de apel Numai sonerii duble sau triple	Setați un model de sonerie distinct pentru faxurile primite.
<b>Răspuns automat</b> Dezactivat Activat*	Setați imprimanta să primească automat faxuri.
Cod răspuns manual 0-9 (9*)	Introduceți manual un cod de la tastatura telefonului pentru a începe primirea unui fax. Note:
	<ul> <li>Acest element de meniu apare numai când imprimanta partajează linia cu un telefon.</li> <li>Acest element de meniu apare numai când setați imprimanta să primească faxuri în mod manual.</li> </ul>
Redirecționare fax Imprimare Imprimare și redirecționare Redirecționare*	Specificați modul de redirecționare a faxului primit.
Redirecționare către Destinație [x] Tip Număr comandă rapidă	Specificați adresa de redirecționare a faxului primit.
Nota: Un asterisc (*) în dreptul unei valori înc	lica setarea prestabilită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
E-mail de confirmare	Trimite un e-mail de confirmare când redirecționarea faxului a fost efectuată cu succes.
	<b>Notă:</b> Mesajul de e-mail este trimis numai la redirecționarea către desti- națiile FTP sau de tip partajare de rețea.
Viteză maximă	Setați viteza maximă de trimitere a faxului.
33600*	
14400	
9600	
4800	
2400	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori ind	, lică setarea prestabilită din fabrică.

## Pagină însoțire fax

Element de meniu	Descriere
Pagină însoțire fax Implicit dezactivat* Implicit activat Nu se utilizează niciodată Se utilizează întotdeauna	Configurați setările pentru pagina de însoțire a faxului.
Includere câmp Către Dezactivat* Activat	
Includere câmp De la Dezactivat* Activat	
De la	
Includere câmp Mesaj Dezactivat* Activat	
Mesaj:	
Includere siglă Dezactivat* Activat	
Includere subsol [x] Dezactivat* Activat	
Subsol [x]	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

### Setări jurnal faxuri

Element de meniu	Descriere
Jurnal trimitere Se imprimă jurnalul* Nu se imprimă jurnalul Se imprimă numai în caz de eroare	Imprimați un jurnal pentru transmiterea cu succes a faxului sau pentru erorile de transmitere.
Jurnal erori de primire Nu se imprimă niciodată* Se imprimă la eroare	Imprimați un jurnal pentru erori de primire a faxurilor.
Imprimare automată jurnale Activat* Dezactivat	Imprimați toată activitatea legată de fax.
<b>Sursă hârtie jurnal</b> Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei utilizate pentru imprimarea jurnalelor.
<b>Afișare jurnale</b> Nume fax la distanță* Număr format	Identifică expeditorul după numele faxului la distanță sau numărul de fax la distanță.
Activare jurnal lucrări Activat* Dezactivat	Vizualizați un sumar al tuturor lucrărilor de fax.
Activare jurnal apeluri Activat* Dezactivat	Vizualizați un sumar al istoricului de apelare a numerelor de fax.
Recipient de ieșire pentru jurnal Recipient standard* Recipient [x]	Specificați recipientul de ieșire pentru jurnalele imprimate.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei val	ori indică setarea implicită din fabrică.

### Setări difuzor

Element de meniu	Descriere
Mod difuzor Dezactivat permanent Activat permanent Activat până la conectare*	Setați modul difuzorului de fax.
<b>Volum difuzor</b> Scăzut Ridicat*	Reglați volumului difuzorului de fax.
Volum sonerie Dezactivat Activat*	Activați volumul soneriei.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Configurarea serverului de fax

### Setări generale de fax

Element de meniu	Descriere
Format Către	Specificați un destinatar de fax.
	Notă: Dacă doriți să utilizați numărul de fax, introduceți simbolul (#) înaintea numărului.
Adresă de răspuns	Specificați o adresă de răspuns pentru expedierea faxului.
Subiect	Specificați subiectul și mesajul faxului.
Mesaj	
Activare primire analogică Dezactivat* Activat	Configurați imprimanta să primească faxuri analogice.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

### Setări poștă electronică pentru serverul de fax

Element de meniu	Descriere
Gateway SMTP principal	Introducerea adresei IP sau numele gazdă al serverului Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) principal utilizat pentru trimiterea e-mailurilor.
Port gateway SMTP principal 1–65535 (25*)	Introducerea numărului de port al serverului SMTP principal.
Gateway SMTP secundar	Introducerea adresei IP sau numele gazdă al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
Port gateway SMTP secundar 1–65535 (25*)	Introducerea numărului de port al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
Expirare SMTP 5-30 (30*)	Setați care este perioada de expirare a imprimantei dacă serverul SMTP nu răspunde.
Adresă de răspuns	Specifică o adresă de răspuns pentru expedierea faxului.
Se utilizează întotdeauna adresa de răspuns SMTP implicită Dezactivat Activat*	Specifică adresa de răspuns SMTP pentru expedierea faxului.
Utilizare SSL/TLS Dezactivat* Negociere Obligatoriu	Specificați dacă se trimite fax utilizând o legătură criptată.
Solicită Certificat de încredere Dezactivat Activat*	Specificați un certificat de încredere la accesarea serverului SMTP.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea	implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
Autentificare server SMTP Nu este necesară autentificarea* Conectare/Simplă NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Setați tipul de autentificare pentru serverul SMTP.
<ul> <li>E-mail inițiat de dispozitiv</li> <li>Niciuna*</li> <li>Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului</li> </ul>	Specifică dacă sunt necesare acreditări pentru e-mailul inițiat de dispozitiv.
E-mail inițiat de utilizator Niciuna* Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului Se utilizează ID-ul utilizatorului și parola de sesiune Se utilizează adresa de poștă electronică și parola de sesiune Solicitare utilizator	Specifică dacă sunt necesare acreditări pentru e-mailul inițiat de utilizator.
Utilizare acreditări dispozitiv Active Directory Dezactivat Activat*	Activați acreditările utilizatorului și denumirile de grup pentru conectare la serverul SMTP.
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Specifică ID-ul de utilizator și parola pentru conectare la serverul SMTP.
Parola dispozitivului	
DOMENIU Kerberos 5	Specificați domeniul pentru protocolul de autentificare Kerberos 5.
Domeniu NTLM	Specificați numele domeniului pentru protocolul de securitate NTLM.
Dezactivare eroare "Serverul SMTP nu este configurat" Dezactivat* Activat	Ascunderea mesajului de eroare "Serverul SMTP nu este configurat".
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea in	nplicită din fabrică.

### Setări de scanare pentru serverul de fax

Element de meniu	Descriere
Format imagine	Specifică formatul fișierului imaginii scanate.
TIFF (.tif)	
PDF (.pdf)*	
XPS (.xps)	
TXT (.txt)	
RTF (.rtf)	
DOCX (.docx)	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Tip conținut</b> Text Text/Foto* Foto Grafică	Îmbunătățește rezultatul de ieșire pe baza conținutului documentului original.
Sursă conținut Imprimantă laser alb-negru Imprimantă laser color* Imprimantă cu jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătățește rezultatul de ieșire pe baza sursei documentului original.
<b>Rezoluție fax</b> Standard* Fin Foarte fin Ultrafin	Setați rezoluția faxului.
Întunecare 1-9 (5*)	Setați întunecarea documentului de ieșire.
Orientare Portret* Vedere	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină.
Dimensiune original [Lista dimensiunilor hârtiei]	<ul> <li>Setează dimensiunea hârtiei documentului original.</li> <li>Note:</li> <li>Setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. este Dimensiuni amestecate. A4 este setarea implicită internațională.</li> <li>Această setare poate să difere în funcție de modelul imprimantei dvs.</li> </ul>
<b>Utilizare TIFF multipagină</b> Dezactivat Activat*	Alegeți între fișiere TIFF formate dintr-o singură pagină și fișiere TIFF formate din mai multe pagini.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul un	ei valori indică setarea implicită din fabrică.

# E-mail

## Configurare poștă electronică

Element de meniu	Descriere
Gateway SMTP principal	Introducerea adresei IP sau numele gazdă al serverului SMTP principal utilizat pentru trimiterea poştei electronice.
Port gateway SMTP principal 1–65535 (25*)	Introducerea numărului de port al serverului SMTP principal.
Gateway SMTP secundar	Introducerea adresei IP sau numele gazdă al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
Port gateway SMTP secundar 1–65535 (25*)	Introducerea numărului de port al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
Expirare SMTP 5-30 secunde (30*)	Setați care este perioada de expirare a imprimantei dacă serverul SMTP nu răspunde.
Adresă de răspuns	Specificați o adresă de răspuns în e-mail.
Se utilizează întotdeauna adresa de răspuns SMTP implicită Activat* Dezactivat	Utilizarea permanentă a adresei de răspuns implicite pentru serverul SMTP.
Utilizare SSL/TLS Dezactivat* Negociere Obligatoriu	Specificați dacă se trimite e-mail utilizând o legătură criptată.
Solicită Certificat de încredere Dezactivat Activat*	Solicitați un certificat de încredere la accesarea serverului SMTP.
Autentificare server SMTP Nu este necesară autentificarea* Conectare/Simplă NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Setați tipul de autentificare pentru serverul SMTP.
E-mail inițiat de dispozitiv Niciuna* Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului	Specifică dacă sunt necesare acreditări pentru e-mailul inițiat de dispozitiv.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<ul> <li>E-mail inițiat de utilizator</li> <li>Niciuna*</li> <li>Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului</li> <li>Se utilizează ID-ul utilizatorului şi parola de sesiune</li> <li>Se utilizează adresa de poştă electronică şi parola de sesiune</li> <li>Solicitare utilizator</li> </ul>	Specifică dacă sunt necesare acreditări pentru e-mailul inițiat de utilizator.
Utilizare acreditări dispozitiv Active Directory Dezactivat Activat*	Activați acreditările utilizatorului și denumirile de grup pentru conectare la serverul SMTP.
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Specifică ID-ul de utilizator și parola pentru conectare la serverul SMTP.
Parola dispozitivului	
DOMENIU Kerberos 5	Specificați domeniul pentru protocolul de autentificare Kerberos 5.
Domeniu NTLM	Specificați numele domeniului pentru protocolul de securitate NTLM.
Dezactivare eroare "Serverul SMTP nu este configurat" Dezactivat* Activat	Ascunderea mesajului de eroare "Serverul SMTP nu este configurat".
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## Setări implicite poștă electronică

Element de meniu	Descriere
Subiect	Specificați subiectul și mesajul e-mailului.
Mesaj	
Nume fișier	Specifică numele fișierului pentru imaginea scanată.
Format PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOC (.docx)	Specifică formatul fișierului imaginii scanate.
Setări OCR globale Limbi recunoscute Rotație automată Estompare puncte Îmbunătățire contrast automat	Configurarea setărilor pentru recunoașterea optică a caracterelor (OCR). Notă: Acest element de meniu apare numai dacă ați achiziționat și instalat o soluție OCR.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Element de meniu Setări PDF Versiune PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Versiune arhivată A-1a* A-1b Foarte comprimat Dezactivat* Activat Securizat Dezactivat* Activat Care poate fi căutat Dezactivat* Activat Care poate fi căutat Dezactivat* Activat Care poate fi căutat Dezactivat* Activat	Descriere Setați formatul PDF al imaginii scanate.
Arhivare (PDF/A) Dezactivat* Activat	
<b>Tip conținut</b> Text Text/Foto* Foto Grafică	Îmbunătățeşte rezultatul de ieşire pe baza conținutului documentului original.
Sursă conținut Imprimantă laser alb-negru* Imprimante cu laser color Imprimantă cu jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătățiți rezultatul de ieșire pe baza documentului original.
Color Alb-negru Gri Color* Auto	Stabilește culoarea la scanarea unei imagini.

Element de meniu	Descriere
Rezoluție	Setează rezoluția imaginii scanate.
75 dpi	
150 dpi*	
200 dpi	
300 dpi	
400 dpi	
600 dpi	
Întunecare	Ajustează luminozitatea imaginii scanate.
De la -4 la 4 (0*)	
Orientare	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină.
Portret*	
Vedere	
Dimensiune original	Setează dimensiunea hârtiei documentului original.
[Lista dimensiunilor hârtiei]	Notă: Setarea implicită din fabrică este Dimensiuni amestecate.
Fețe	Specifică orientarea în pagină a textului și graficii la scanarea unui document față-
Dezactivat*	verso.
Muchie lungă	
Muchie scurtă	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

#### Imagini complexe

Descriere
Reglați cantitatea de toner utilizată pentru fiecare culoare.
Specificați culoarea care se eliberează în timpul scanării și ajustați setarea de eliberare pentru culoarea respectivă.
Setează cantitatea de culoare pe care imprimanta o detectează din documentul original. Notă: Acest element de meniu apare numai când Culoare este setat la Auto.

Element de meniu	Descriere
Calitate JPEG Optim pentru conținut* 5-95	<ul> <li>Setați calitatea unei imagini scanate în format JPEG.</li> <li>Note:</li> <li>5 micşorează dimensiunea fişierului, însă reduce calitatea imaginii.</li> <li>95 asigură cea mai bună calitate a imaginii, dar produce un fişier de dimensiune mare.</li> </ul>
Contrast Optim pentru conținut* 0 1 2 3 4 5	Precizează contrastul ieșirii.
Eliminare fundal Detectarea fundalului Pe bază de conținut* Fix Nivel -4 la 4 (0*)	Modifică proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată. <b>Notă:</b> Dacă doriți să eliminați culoarea de fundal din documentul original, setați funcția Detectarea fundalului la Pe bază de conținut. Dacă doriți să eliminați zgomotul de imagine dintr-o fotografie, setați funcția Detectarea fundalului la Fix.
Imagine în oglindă Dezactivat* Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original.
Imagine negativă Dezactivat* Activat	Creează o imagine negativă a documentului original.
Detaliu umbră -4 la 4 (0*)	Modifică proporția de detaliu al umbrei vizibilă pe o imagine scanată.
Scanare de la margine la margine Dezactivat* Activat	Permite scanarea de la o margine la alta a documentului original.
Claritate 1-5 (3*)	Ajustează claritatea unei imagini scanate.
Temperatură -4 la 4 (0*)	Specifică dacă se generează o ieșire mai rece sau mai caldă.
Pagini goale Eliminare pagină goală Sensibilitate pagină goală	Specifică dacă se includ paginile goale.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

#### Comenzi pentru administrator

Element de meniu	Descriere
Dimensiune maximă e-mail 0-65535 (0*)	Setați dimensiunea permisă a fișierului pentru fiecare e-mail.
Mesaj eroare de dimensiune	Specificați un mesaj de eroare pe care-l trimite imprimanta când un e- mail depăşește dimensiunea permisă a fișierului. Notă: Puteți introduce până la 1024 de caractere.
Limitare destinații	Limitarea trimiterii e-mailului doar la lista specificată de nume de domenii.
Trimiteți-mi o copie Nu apare niciodată* Implicit activat Implicit dezactivat Activat permanent	Trimiteți o copie a mesajului de e-mail la dvs.
Limitare destinatari e-mail Dezactivat* Activat	Limitați numărul destinatarilor e-mailului.
Utilizare cc:/bcc: Dezactivat* Activat	Activați funcțiile de copiere către și copiere ascunsă către, pentru e- mailul respectiv.
<b>Utilizare TIFF cu mai multe pagini</b> Activat* Dezactivat	Alege între fişiere TIFF formate dintr-o singură pagină sau fişiere TIFF formate din mai multe pagini.
Compresie TIFF LZW* JPEG	Setați o opțiune de compresie pentru fișiere TIFF.
Implicit text 5-95 (75*)	Setează calitatea textului de pe o imagine scanată.
Prestabilit text/foto 5-95 (75*)	Setează calitatea textului sau imaginii pe o imagine scanată.
Implicit foto 5-95 (50*)	Setează calitatea unei imagini pe o imagine scanată.
Adâncime de culoare poștă electronică 1 bit	Activați modul Text/Foto pentru a obține dimensiuni de fişier mai mici utilizând imagini de 1 bit.
8 biţi*	Notă: Acest element de meniu apare numai când opțiunea Culoare este setată la Gri.
Jurnal trimitere Se imprimă jurnalul* Nu se imprimă jurnalul Se imprimă numai în caz de eroare	Imprimați un jurnal pentru trimiterea cu succes a e-mailului.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indi	că setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
<b>Sursă hârtie jurnal</b> Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei utilizate pentru imprimarea jurnalelor.
Custom Job Scanning (Scanare lucrare parti- cularizată) Dezactivat* Activat	Se activează în mod implicit scanarea lucrărilor particularizate. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
Examinare scanare Dezactivat Activat* Se permite salvarea drept comandă rapidă Dezactivat Activat*	<ul> <li>Arată examinarea de scanare pe afişaj.</li> <li>Notă: Acest element de meniu apare numai când este instalat un hard disk.</li> <li>Salvează adresele de poştă electronică drept comenzi rapide.</li> <li>Notă: Când este setat la Dezactivat, butonul Salvare drept comandă rapidă nu apare pe ecranul Destinatie mesai postă electronică</li> </ul>
Trimitere imagini prin e-mail ca Ataşare* Link Web	Specificați modul de trimitere a imaginilor în e-mail.
Resetați informațiile despre poșta electronică după trimitere Dezactivat Activat*	Restabilirea informațiile de e-mail implicite după trimiterea unui e-mail.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

## **Configurare link Web**

Element de meniu	Descriere
Server	Setați imprimanta să trimită un e-mail sub forma unul link web.
Conectare	
Parolă	
Cale	
Nume fișier	
Link Web	

# FTP

## Setări implicite FTP

Element de meniu	Descriere
Format PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) Setări OCR globale Limbi recunoscute Rotație automată	Specifică formatul fișierului imaginii scanate. Notă: Elementele de meniu pot să difere în funcție de modelul imprimantei dvs. Configurarea setărilor pentru recunoașterea optică a caracterelor (OCR). Notă: Acest meniu apare numai dacă ați achiziționat și instalat o soluție OCR.
Estompare puncte Îmbunătățire contrast automat	
Setări PDF Versiune PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Versiune arhivată A-1a* A-1a* A-1b Securizat Dezactivat* Activat Arhivare (PDF/A) Dezactivat* Activat	Setează formatul PDF pentru imaginea scanată.
<b>Tip conținut</b> Text Text/Foto* Grafică Foto	Îmbunătățește rezultatul de ieșire pe baza conținutului documentului original.

Element de meniu	Descriere
Sursă conținut Imprimantă laser alb-negru Imprimantă laser color* Imprimantă cu jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătățește rezultatul de ieșire pe baza sursei documentului original.
<b>Color</b> Alb-negru Gri Color* Auto	Stabileşte culoarea la scanarea unei imagini.
<b>Rezoluție</b> 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Setează rezoluția imaginii scanate.
Întunecare De la -4 la 4 (0*)	Ajustează luminozitatea imaginii scanate.
Orientare Portret* Vedere	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină.
Dimensiune original [Lista dimensiunilor hârtiei]	<ul> <li>Setează dimensiunea hârtiei documentului original.</li> <li>Note:</li> <li>Setarea pentru letter prestabilită este din fabrică pentru S.U.A. A4 este setarea implicită internațională.</li> <li>Elementele de meniu pot să difere în funcție de modelul imprimantei dvs.</li> </ul>
<b>Fețe</b> Dezactivat* Muchie lungă Muchie scurtă	Specifică orientarea în pagină a textului și graficii la scanarea unui document față- verso.
Nume fișier	Specifică numele fișierului imaginii scanate.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul un	ei valori indică setarea implicită din fabrică.

### Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
Balans culori De la -4 la 4 (0*)	Reglați cantitatea de toner utilizată pentru fiecare culoare din scanare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Abandonare culori Abandonare culori Niciuna* Roşu Verde Albastru Prag prestabilit roşu 0-255 (128*) Prag prestabilit verde 0-255 (128*) Prag prestabilit albastru 0-255 (128*)	Specificați culoarea care se eliberează în timpul scanării și ajustați setarea de eliberare pentru culoarea respectivă.
Detectare automată culori Sensibilitate la culori 1-9 (5*) Sensibilitate la zonă 1-9 (5*)	Setează cantitatea de culoare pe care imprimanta o detectează din documentul original. Notă: Acest element de meniu apare numai când Culoare este setat la Auto.
Calitate JPEG Optim pentru conținut* 5-95	<ul> <li>Setează calitatea unei imagini în format JPEG.</li> <li>Note:</li> <li>5 micşorează dimensiunea fişierului, însă reduce calitatea imaginii.</li> <li>90 asigură cea mai bună calitate a imaginii, dar produce un fişier de dimensiune mare.</li> </ul>
Contrast Optim pentru conținut* 0 1 2 3 4 5	Precizează contrastul ieșirii.
Eliminare fundal Detectarea fundalului Pe bază de conținut* Fix Nivel -4 la 4 (0*)	Modifică proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată. <b>Notă:</b> Dacă doriți să eliminați culoarea de fundal din documentul original, setați funcția Detectarea fundalului la Pe bază de conținut. Dacă doriți să eliminați zgomotul de imagine dintr-o fotografie, setați funcția Detectarea fundalului la Fix.
Imagine în oglindă Dezactivat* Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original.
Imagine negativă Dezactivat* Activat	Creează o imagine negativă a documentului original.
Nota: Un asterisc (*) în dreptul une	ei valori indica setarea implicità din fabricà.

Element de meniu	Descriere
Detaliu umbră -4 la 4 (0*)	Modifică proporția de detaliu al umbrei vizibilă pe o imagine scanată.
Scanare de la margine la margine Dezactivat* Activat	Permite scanarea de la o margine la alta a documentului original.
Claritate 1-5 (3*)	Ajustează claritatea unei imagini scanate.
Temperatură -4 la 4 (0*)	Specifică dacă se generează o ieșire mai rece sau mai caldă.
Pagini goale Eliminare pagină goală Sensibilitate pagină goală	Specifică dacă se includ paginile goale.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

#### Comenzi pentru administrator

Element de meniu	Descriere
Implicit text 5-95 (75*)	Setează calitatea textului de pe o imagine scanată.
Prestabilit text/foto 5-95 (75*)	Setați calitatea textului sau imaginii dintr-o imagine scanată.
Implicit foto 5-95 (50*)	Setați calitatea unei imagini dintr-o imagine scanată.
<b>Utilizare TIFF cu mai multe pagini</b> Activat* Dezactivat	Alege între fișiere TIFF formate dintr-o singură pagină sau fișiere TIFF formate din mai multe pagini.
Compresie TIFF LZW* JPEG	Setați o opțiune de compresie pentru fișiere TIFF.
Jurnal trimitere Se imprimă jurnalul* Nu se imprimă jurnalul Se imprimă numai în caz de eroare	Imprimați un jurnal pentru trimiterea cu succes a scanării prin FTP.
<b>Sursă hârtie jurnal</b> Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru imprimarea jurnalelor FTP.
Număr de biți pentru FTP 1 bit	Activează modul Text/Foto pentru a obține dimensiuni de fişier mai mici utilizând imagini de 1 bit.
8 biţi*	Notă: Acest element de meniu apare numai când opțiunea Culoare este setată la Gri.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică	setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
Custom Job Scanning (Scanare lucrare parti- cularizată) Dezactivat* Activat	Se activează în mod implicit scanarea lucrărilor particularizate. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
Examinare scanare Dezactivat Activat*	Arată o previzualizare a scanării pe afişaj. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
Se permite salvarea drept comandă rapidă Dezactivat Activat*	Permite salvarea setărilor FTP particularizate sub formă de comenzi rapide.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

# **Unitate USB**

## Scanare unitate flash

Element de meniu	Descriere
Format PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Specifică formatul fișierului imaginii scanate. Notă: Setările pot să difere în funcție de modelul imprimantei dvs.
Setări OCR globale Limbi recunoscute Rotație automată Estompare puncte Îmbunătățire contrast automat	Configurarea setărilor pentru recunoașterea optică a caracterelor (OCR). Notă: Acest meniu apare numai dacă ați achiziționat și instalat o soluție OCR.
Setări PDF Versiune PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Versiune arhivată A-1a* A-1a* A-1b Securizat Dezactivat* Activat Arhivare (PDF/A) Dezactivat* Activat	Setează formatul PDF pentru imaginea scanată.
<b>Tip conținut</b> Text Text/Foto* Grafică Foto	Îmbunătățeşte rezultatul de ieșire pe baza conținutului documentului original.
Sursă conținut Imprimantă laser alb-negru Imprimantă laser color* Imprimantă cu jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătățește rezultatul de ieșire pe baza sursei documentului original.

Element de meniu	Descriere	
Color Alb-negru Gri Color* Auto	Stabileşte culoarea la scanarea unei imagini.	
<b>Rezoluție</b> 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Setează rezoluția imaginii scanate.	
Întunecare 1-9 (5*)	Ajustează luminozitatea imaginii scanate.	
Orientare Portret* Vedere	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină.	
Dimensiune original [Lista dimensiunilor hârtiei]	<ul> <li>Setează dimensiunea hârtiei documentului original.</li> <li>Note:</li> <li>Setarea pentru letter prestabilită este din fabrică pentru S.U.A. A4 este setarea implicită internațională.</li> <li>Acest element de meniu poate să difere, în funcție de modelul imprimantei dvs.</li> </ul>	
Fețe Dezactivat* Muchie lungă Muchie scurtă	Specifică orientarea în pagină a textului și graficii la scanarea unui document față- verso.	
Nume fișier	Specifică numele fișierului imaginii scanate.	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul ur	Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

#### Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
Balans culori	Reglează cantitatea de toner utilizată pentru fiecare culoare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Abandonare culori Abandonare culori Niciuna* Roşu Verde Albastru Prag prestabilit roşu 0-255 (128*) Prag prestabilit verde 0-255 (128*) Prag prestabilit albastru 0-255 (128*)	Specificați culoarea care se eliberează în timpul scanării și ajustați setarea de eliberare pentru culoarea respectivă.
Detectare automată culori Sensibilitate la culori 1-9 (5*) Sensibilitate la zonă 1-9 (5*)	Setează cantitatea de culoare pe care imprimanta o detectează din documentul original. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai când Culoare este setat la Auto.
Calitate JPEG Optim pentru conținut* 5-95	<ul> <li>Setează calitatea unei imagini în format JPEG.</li> <li>Note:</li> <li>5 micşorează dimensiunea fişierului, însă reduce calitatea imaginii.</li> <li>90 asigură cea mai bună calitate a imaginii, dar produce un fişier de dimensiune mare.</li> </ul>
Contrast Optim pentru conținut* 0 1 2 3 4 5	Precizează contrastul ieșirii.
Eliminare fundal Detectarea fundalului Pe bază de conținut* Fix Nivel -4 la 4 (0*)	Modifică proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată. <b>Notă:</b> Dacă doriți să eliminați culoarea de fundal din documentul original, setați funcția Detectarea fundalului la Pe bază de conținut. Dacă doriți să eliminați zgomotul de imagine dintr-o fotografie, setați funcția Detectarea fundalului la Fix.
Imagine în oglindă Dezactivat* Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original.
Imagine negativă Dezactivat* Activat	Creează o imagine negativă a documentului original.

Element de meniu	Descriere
Detaliu umbră -4 la 4 (0*)	Modifică proporția de detaliu al umbrei vizibilă pe o imagine scanată.
Scanare de la margine la margine Dezactivat* Activat	Permite scanarea de la o margine la alta a documentului original.
Claritate 1-5 (3*)	Ajustează claritatea unei imagini scanate.
Temperatură -4 la 4 (0*)	Specifică dacă se generează o ieșire mai rece sau mai caldă.
Pagini goale Eliminare pagină goală Sensibilitate pagină goală	Specifică dacă se includ paginile goale.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

#### Comenzi pentru administrator

Element de meniu	Descriere
Implicit text 5-95 (75*)	Setează calitatea textului de pe o imagine scanată.
Prestabilit text/foto 5-95 (75*)	Setează calitatea textului sau imaginii pe o imagine scanată.
Implicit foto 5-95 (75*)	Setează calitatea unei imagini pe o imagine scanată.
<b>Utilizare TIFF cu mai multe pagini</b> Activat* Dezactivat	Alege între fişiere TIFF formate dintr-o singură pagină sau fişiere TIFF formate din mai multe pagini.
Compresie TIFF LZW* JPEG	Setați compresia pentru fișiere TIFF.
Număr de biți la scanare 1 bit	Activează modul Text/Foto pentru a obține dimensiuni de fișier mai mici utilizând imagini de 1 bit.
8 biți*	Notă: Acest element de meniu apare numai când opțiunea Culoare este setată la Gri.
Custom Job Scanning (Scanare lucrare particularizată) Dezactivat* Activat	Se activează în mod implicit scanarea lucrărilor particularizate.
	Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
Examinare scanare	Arată o previzualizare a scanării pe afişaj.
Dezactivat Activat*	Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori	indică setarea implicită din fabrică.

## Imprimare unitate flash

Element de meniu	Descriere
Număr de copii 1-9999 (1*)	Setați numărul de copii.
Sursă hârtie Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional Hârtie alimentată manual Plic alimentat manual	Specificați sursa hârtiei pentru lucrarea de imprimare.
Color Dezactivat Activat*	Specificați dacă doriți să imprimați în culori.
Colaționare (1,1,1) (2,2,2)* (1,2,3) (1,2,3)	Tipărește mai multe copii în mod secvențial.
Fețe (Duplex) 1 față* 2 fețe	Specificați pe ce față a hârtiei doriți să imprimați.
Capsare Dezactivat* 1 capsă, colțul din stânga sus 2 capse, stânga 1 capsă, colțul din dreapta sus 2 capse, sus 1 capsă, colțul din stânga jos 2 capse, jos 1 capsă, colțul din dreapta jos 2 capse, dreapta	Specifică poziția capselor pentru toate lucrările de imprimare. Notă: Acest element de meniu apare numai când este instalat finisorul cu capse.
Perforare Dezactivat* Activat	Perforează găuri pe marginea materialului imprimat. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai când este instalat un finisor cu perforare și capse cu poziții multiple.
Mod Perforare 2 găuri 3 găuri 4 găuri	<ul> <li>Setează modul de perforare pentru materialul imprimat.</li> <li>Note: <ul> <li>3 găuri este setarea prestabilită din fabrică pentru S.U.A. Setarea internațională prestabilită din fabrică este 4 găuri.</li> <li>Acest element de meniu apare numai când este instalat un finisor cu perforare şi capse cu poziții multiple.</li> </ul> </li> </ul>
Offset pagini Niciunul* Între exemplare Între lucrări Notă: Un asterisc (*) în dreptul une	Decalează rezultatul fiecărei lucrări de imprimare sau al fiecărei copii a unei lucrări de imprimare.

Element de meniu	Descriere
Legare duplex Muchie lungă* Muchie scurtă	Definiți modul în care sunt legate paginile față-verso și modul în care este orientată imprimarea de pe spatele paginii comparativ cu cea de pe fața paginii. <b>Note:</b>
	<ul> <li>Opțiunea Muchie lungă presupune legarea pe muchia lungă a paginii (muchia din stânga în cazul orientării de tip portret şi muchia de sus în cazul orientării de tip vedere).</li> </ul>
	<ul> <li>Opțiunea Muchie scurta presupune legarea paginii pe muchia scurta (muchia de sus în cazul orientării de tip portret şi muchia din stânga în cazul orientării de tip vedere).</li> </ul>
Pagini pe față Dezactivat* Câte 2 Câte 3 Câte 4 Câte 6 Câte 9 Câte 12 Câte 16	Imprimă mai multe imagini pe o singură față a hârtiei.
Ordonare pagini per față Orizontal* Rotire pe orizontală Rotire pe verticală Vertical	Specifică poziționarea imaginilor multiple de pagină atunci când se utilizează Pagini per față. <b>Notă:</b> Poziționarea depinde de numărul imaginilor de pe pagină și de orientarea acestora.
<b>Orientare pagini per față</b> Auto* Vedere Portret	Specifică orientarea unui document cu mai multe pagini atunci când se utilizează Pagini per față.
<b>Chenar Pagini per față</b> Niciunul* Compact	Imprimați un chenar în jurul fiecărei imagini a unei pagini când utilizați setarea Pagini per față.
Coli de separare Dezactivat* Între exemplare Între lucrări Între pagini	Specifică dacă se inserează coli de separare goale la imprimare.
Sursă coală de separare	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare.
Iava [x] (1 <sup>*</sup> ) Alimentator multifuncțional	<b>Notă:</b> Pentru ca Alimentatorul multifuncțional să apară, setați Configurare MP la Casetă din meniul Hârtie.
Pagini goale Nu se imprimă* Se tipăresc	Specifică dacă se inserează pagini goale într-o lucrare de imprimare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

# Rețea/Porturi

## Prezentare generală a rețelei

Element de meniu	Descriere
Adaptor activ Auto* [Listă cu plăci de rețea]	Specificați modul de conectare a unei rețele.
Stare rețea	Afişați starea conexiunii în rețea a imprimantei.
Afișare stare rețea pe imprimantă Dezactivat Activat*	Afişare stare rețea pe ecran.
Viteză, Duplex	Afişați viteza adaptorului de rețea activ.
IPv4	Afişare adresă IPv4.
Toate adresele IPv6	Afişează toate adresele IPv6.
<b>Reinițializare server de tipărire</b> Start	Resetați toate conexiunile la imprimantă ale rețelei active. Notă: Această setare elimină toate setările de configurare a rețelei.
Expirare lucrare în rețea Dezactivat Activat* (90 secunde)	Setarea duratei de timp înainte ca imprimanta să revoce o lucrare de imprimare în rețea.
Pagină banner Dezactivat Activat*	Imprimați o pagină banner.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

## Fără fir

**Notă:** Acest meniu este disponibil numai pentru imprimante conectate la o rețea fără fir sau la modele de imprimantă prevăzute cu adaptor de rețea fără fir.

Element de meniu	Descriere
Configurare conexiune wireless	Determină rețeaua wireless la care se conectează imprimanta.
Network Name (Nume rețea)	
Network Mode (Mod Rețea)	
Infrastructură*	
Ad hoc	
Mod de securitate wireless	
Dezactivat*	
WEP	
WPA2/WPA - Personal	
WPA2 - Personal	
802.1x - Radius	

Element de meniu	Descriere
Wi-Fi Protected Setup Detectare automată WPS Dezactivat Activat* Pornire metodă prin apăsare pe buton Pornire metodă PIN	<ul> <li>Configurați o rețea fără fir și activați opțiunea de securitate rețea.</li> <li>Note: <ul> <li>Metoda prin apăsare pe buton conectează imprimanta la o rețea fără fir prin apăsarea butoanelor atât de pe imprimantă, cât și de pe punctul de acces (routerul wireless), într-un interval de timp dat.</li> <li>Prin pornirea metodei PIN conectați imprimanta la o rețea fără fir prin introducerea unui cod PIN al imprimantei în setările de conexiune fără fir ale punctului de acces fără fir.</li> </ul> </li> </ul>
Network Mode (Mod Rețea) Tip BSS Infrastructură*	Specifica modul rețea. Notă: Opțiunea Număr preferat de canal apare doar dacă tipul BSS este setat pe Ad hoc.
Au noc Număr canal preferat Auto* 1–11	
Activare Wi-Fi Direct Activat Dezactivat*	Setează imprimanta să se conecteze direct la dispozitivele Wi-Fi.
Compatibilitate 802.11b/g 802.11b/g/n* 802.11a/b/g/n 802.11a/n 802.11a/b/g/n/ac	Specifică standardul wireless pentru rețeaua Wi-Fi. <b>Notă:</b> 802.11a/b/g/n și 802.11a/n pot fi selectate doar dacă setarea Activare Wi-Fi Direct este dezactivată.
Mod de securitate wireless Dezactivat* WEP WPA2/WPA-Personal WPA2-Personal	Setează tipul de securizare pentru conectarea imprimantei la dispozitive wireless.
Mod de autentificare WEP Auto* Deschidere Partajat	Setează tipul Protocolului de Criptare Wireless (WEP) utilizat de imprimantă. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai când opțiunea Mod securitate Wireless este setată la WEP.
Setare cheie WEP	Specifică o parolă WEP pentru conexiunea wireless securizată.
Mod de criptare WPA-PSK AES	Activează securitatea wireless prin protocolul Acces Wi-Fi Protejat (WPA). <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai dacă Modul de Securitate Wireless este setat pe WPA2/WPA-Personal sau WPA2-Personal.
Setare Cheie de rețea partajată	Setează parola pentru conexiunea wireless securizată.
Mod de criptare WPA2-PSK AES	Activează securizarea wireless prin intermediul protocolului WPA2. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai dacă Modul de Securitate Wireless este setat pe WPA2/WPA-Personal sau WPA2-Personal.
Mod de criptare 802.1x WPA+ WPA2*	Activează securizarea wireless prin intermediul standardului 802.1x. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai dacă Modul de Securitate Wireless este setat pe 802.1x - Radius.

Element de meniu	Descriere
Adresă de rețea UAA LAA	Vizualizați adresele de rețea.
Comutare inteligentă PCL Activat* Dezactivat*	<ul> <li>Setează imprimanta să comute automat la emularea PCL, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei.</li> <li>Notă: Atunci când comutarea inteligentă PCL este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite şi utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.</li> </ul>
Comutare inteligentă PS Activat* Dezactivat*	Setează imprimanta să comute automat la emularea PS, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al impri- mantei. <b>Notă:</b> Atunci când comutarea inteligentă PS este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
Mod NPA Auto* Dezactivat	Setați imprimanta să efectueze procesarea specială necesară pentru comunicare bidirecțională în conformitate cu convențiile definite de protocolul NPA. <b>Notă:</b> Imprimarea repornește după modificarea setării.
<b>Utilizare buffer pentru operații</b> Activat Dezactivat*	Stocați temporar lucrările de imprimare pe hard diskul imprimantei înainte de imprimare. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
PS binar Mac Auto* Activat Dezactivat	<ul> <li>Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh.</li> <li>Note: <ul> <li>Setarea Activat procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut.</li> <li>Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard.</li> </ul> </li> </ul>

## Ethernet

Element de meniu	Descriere
Viteză rețea	Afişați viteza unui adaptor de rețea activă.
IPv4 Activare DHCP	Activarea Protocolui de configurare dinamică a gazdei (Dynamic Host Configuration Protocol - DHCP).
Activat* Dezactivat	<b>Notă:</b> DHCP este un protocol standard care permite unui server să distribuie în mod dinamic adresele IP și informațiile de configurare către clienți.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
IPv4 Setare adresă IP statică Adresă IP Mască de rețea Gateway	Setarea adresei IP statice a imprimantei dvs.
<b>Adresă de rețea</b> UAA LAA	Afişați adresele Media Access Control (MAC) (Controlul accesului la mediu) ale impri- mantei: Locally Administered Address (LAA) (Adresă administrată local) și Universally Administered Address (UAA) (Adresă administrată universal). <b>Notă:</b> Puteți schimba manual adresa LAA a imprimantei.
Comutare inteligentă PCL Dezactivat Activat*	Setează imprimanta să comute automat la emularea PCL, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. <b>Notă:</b> Atunci când comutarea inteligentă PCL este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Confi- gurare.
Comutare inteligentă PS Dezactivat Activat*	Setează imprimanta să comute automat la emularea PS, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. <b>Notă:</b> Atunci când comutarea inteligentă PS este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
<b>Utilizare buffer pentru operații</b> Dezactivat Activat*	<ul> <li>Stochează temporar lucrările pe hard diskul imprimantei înainte de imprimare.</li> <li>Note: <ul> <li>Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.</li> <li>Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.</li> </ul> </li> </ul>
PS binar Mac Auto* Activat Dezactivat	<ul> <li>Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh.</li> <li>Note: <ul> <li>Setarea Activat procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut.</li> <li>Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard.</li> </ul> </li> </ul>
Ethernet eficient energetic Dezactivat Activat*	Reducerea consumului de energie când imprimanta nu primește date din rețeaua Ethernet.

### TCP/IP

**Notă:** Acest meniu apare numai la imprimantele de rețea sau la imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere	
Setare nume gazdă	Setați numele gazdei TCP/IP curente.	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.		
Element de meniu	Descriere	
---	---	
Nume domeniu	Setați numele domeniului.	
	<b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.	
Permite DHCP/BOOTP să actualizeze serverul NTP Dezactivat Activat*	Permiteți clienților DHCP și BOOTP să actualizeze setările NTP ale impri- mantei.	
Nume configurație zero	Specificați un nume de serviciu pentru rețeaua cu configurație zero.	
	<b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.	
Enable Auto IP (Activare IP automat) Dezactivat Activat*	Atribuiți o adresă IP în mod automat.	
Adresă server DNS	Specificați adresa serverului curent Domain Name System (DNS) (Sistem de nume de domenii).	
Adresă server DNS de rezervă	Specificați adresele serverului DNS de rezervă.	
Adresă server DNS de rezervă 2		
Adresă server DNS de rezervă 3		
Ordine de căutare domeniu	Specificați o listă a numelor de domenii pentru localizarea imprimantei și resurselor sale care se află în domenii diferite ale rețelei. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă	
Activare DDNS Dezactivat Activat*	Actualizarea setărilor DNS dinamic.	
DDNS TTL	Specificați setările DDNS curente.	
TTL implicit		
Durată de reîmprospătare DDNS		
Activare mDNS Dezactivat Activat*	Actualizați setările DNS multicast.	
Adresă server WINS	Specificați o adresă de server pentru Windows Internet Name Service (WINS) (Serviciul de alocare a numelui de domeniu pentru Windows).	
Activare BOOTP Dezactivat* Activat	Permiteți BOOTP să atribuie o adresă IP de imprimantă.	
Listă server restricționată	Specificați o adresă IP pentru conexiunile TCP.	
	Note:	
	Utilizați o virgulă pentru a separa fiecare adresă IP.	
	Aveți posibilitatea de a adăuga până la 50 de adrese IP.	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori ir	ndică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
<b>Opțiuni pentru Listă servere restricționată</b> Blocați toate porturile* Blocați numai imprimarea Blocați numai imprimarea și HTTP	Specificați modul în care adresele IP din listă pot să acceseze funcționa- litatea imprimantei.
МТО	Specificați un parametru al unității de transmisie maxime (MTU) pentru conexiunile TCP.
Port de imprimare RAW 1-65535 (9100*)	Specificați un număr de port RAW pentru imprimantele conectate la o rețea.
Viteză maximă trafic ieșire Dezactivat* Activat	Activați rata maximă de transfer a imprimantei.
Securitate TLS îmbunătățită Dezactivat* Activat	Îmbunătățiți politica de confidențialitate a imprimantei și integritatea datelor.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

#### IPv6

**Notă:** Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
Activare IPv6 Dezactivat Activat*	Activează protocolul IPv6 la imprimantă.
Activare DHCPv6 Dezactivat* Activat	Activează protocolul DHCPv6 la imprimantă.
<b>Configurare automată adresă fără stare</b> Dezactivat Activat*	Setați placa de rețea pentru a accepta intrările de configurare automată a adreselor IPv6, specificate de un router.
Adresă server DNS	Specificarea adresei serverului DNS.
Adresă IPv6 alocată manual	Atribuirea adresei IPv6.
Router IPv6 alocat manual	Atribuirea routerului IPv6.
Prefix adresă 0–128 (64*)	Specificarea prefixului de adresă.
Toate adresele IPv6	Afişează toate adresele IPv6.
Toate adresele de router IPv6	Afişarea tuturor adreselor de router IPv6.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

#### **SNMP**

**Notă:** Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
SNMP Versiunile 1 și 2c Activat Dezactivat Activat* Acceptare setare SNMP Dezactivat Activat* Activat* Activare PPM MIB Dezactivat Activat* Comunitate SNMP	Configurați Simple Network Management Protocol (SNMP) (Protocol simplu de administrare a rețelei) versiunile 1 și 2c pentru instalarea driverelor și aplicațiilor de imprimare.
SNMP versiunea 3         Activat         Dezactivat         Activat*         Setați acreditări de citire/scriere         Nume de utilizator         Parolă         Setați acreditări numai-citire         Nume de utilizator         Parolă         Cheie de autentificare         MD5         SHA1*         Nivel minim de autentificare         Fără autentificare, Fără confidențialitate         Autentificare, Fără confidențialitate         Autentificare, Confidențialitate         DES         AES-128*	Configurați SNMP versiunea 3 pentru instalarea și actualizarea securității imprimantei.

**Notă:** Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

#### **IPSec**

**Notă:** Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
Activare IPSec Dezactivat* Activat	Activați Internet Protocol Security (IPSec) (Securizarea protocoalelor de Internet).
Configurație de bază	Setați configurația de bază a IPSec.
Implicit* Compatibilitate Securizat	<b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când opțiunea Activare IPSec este setată la Activat.
Certificat dispozitiv IPSec	Precizați un certificat IPSec.
	<b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate.
Conexiuni autentificate cheie predistribuită	Configurați conexiunile autentificate ale imprimantei.
Gazda [x] Adresă Cheie	<b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când opțiunea Activare IPSec este setată la Activat.
<b>Conexiuni autentificate prin certificat</b> Adresă[/subrețea] gazda [x] Adresă[/subrețea]	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

#### 802.1x

**Notă:** Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
Activ Dezactivat*	Permite imprimantei să se conecteze la rețele care necesită autentificare înainte de a permite accesul.
Activat	Notă: Pentru a configura setările acestui element din meniu, accesați Embedded Web Server.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

### Configurație LPD

**Notă:** Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
Expirare LPD 0-65535 secunde (90*)	Setați valoarea duratei de expirare pentru a opri serverul Line Printer Daemon (LPD) să aștepte pe termen nedefinit lucrările de imprimare blocate sau nevalide.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Pagină baner LPD Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină banner pentru toate lucrările de imprimare LPD. <b>Notă:</b> O pagină banner este prima pagină a unei lucrări de imprimare, utilizată ca separator al lucrărilor de imprimare și pentru a identifica inițiatorul solicitării lucrării de imprimare.
Pagină trailer LPD Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină trailer pentru toate lucrările de imprimare LPD. Notă: O pagină trailer este ultima pagină a unei lucrări de imprimare.
Conversie retur de car LPD Dezactivat* Activat	Activați conversia returului de car. Notă: Returul de care este un mecanism care comandă imprimanta să mute poziția cursorului la prima valoare de pe aceeași linie.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

#### Setări HTTP/FTP

**Notă:** Acest meniu apare numai în imprimantele de rețea sau în imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
Activare server HTTP Dezactivat Activat*	Accesați serverul Embedded Web Server pentru monitorizarea și gestionarea imprimantei.
Activare HTTPS Dezactivat Activat*	Configurați setările HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS) (Protocol de transfer hipertext securizat).
Activare FTP/TFTP Dezactivat Activat*	Trimiteți fișiere prin FTP.
Domenii locale	Precizați numele de domeniu pentru serverele HTTP și FTP.
Adresă IP proxy HTTP	Configurați setările serverelor HTTP și FTP.
Adresă IP proxy FTP	Note:
Port IP implicit HTTP	<ul> <li>80 este portul implicit din fabrică pentru HTTP.</li> </ul>
Certificat dispozitiv HTTPS	<ul> <li>21 este portul implicit din fabrică pentru FTP.</li> </ul>
Port IP implicit FTP	
Expirare pentru solicitări HTTP/FTP 1-299 secunde (30*)	Precizați timpul până la închiderea conexiunii la server.
Reîncercări pentru solicitări HTTP/FTP 1-299 (3*)	Setați numărul încercărilor de conectare la serverul HTTP/FTP.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei v	valori indică setarea implicită din fabrică.

#### Paralel [x]

Notă: Acest meniu apare numai dacă este instalată o placă paralelă opțională.

Utilizați	Pentru
Comutare inteligentă PCL Activat* Dezactivat	Setarea imprimantei să comute automat la emularea PCL când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare primită printr-un port serial, indiferent de limbajul implicit al imprimantei.
	<b>Notă:</b> Atunci când comutarea inteligentă PCL este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
Comutare inteligentă PS Activat* Dezactivat	Setarea imprimantei să comute automat la emularea PS când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare primită printr-un port serial, indiferent de limbajul implicit al impri- mantei.
	<b>Notă:</b> Atunci când comutarea inteligentă PS este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
Mod NPA Activat	Setați imprimanta să efectueze procesarea specială necesară pentru comunicare bidirec- țională în conformitate cu convențiile definite de protocolul NPA.
Dezactivat Auto*	Notă: Imprimarea repornește după modificarea setării.
Advanced Status (Stare avansată) Activat* Dezactivat	Activarea comunicării bidirecționale prin portul paralel.
Protocol Standard Fastbytes*	Specificarea protocolului pentru portul paralel.
Honor Init (Respectare inițializare)	Setarea imprimantei să respecte solicitările de inițializare a hardware-ului imprimantei provenite de la computer.
Activat Dezactivat*	<b>Notă:</b> Calculatorul solicită inițializarea activând semnalul de inițializare de la portul paralel. Unele calculatoare personale activează semnalul de inițializare de fiecare dată când sunt pornite.
<b>Modul paralel 2</b> Activat Dezactivat*	Stabilirea dacă datele transmise prin portul paralel sunt prelevate pe începutul sau pe sfârşitul unui semnal de eşantionare.
PS binar Mac Activat	Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh.
Dezactivat Auto*	<ul> <li>Setarea Activat procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut.</li> <li>Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard.</li> </ul>
Adresă ENA	Setarea informațiilor pentru adresa de rețea pentru un server de imprimare extern.
	<b>Nota:</b> Aceste articole de meniu sunt disponibile numai dacă imprimanta este atașată la un server extern de tipărire prin intermediul port-ului USB.
Mască de rețea ENA	Setarea informațiilor pentru masca de rețea pentru un server de imprimare extern.
	<b>Notă:</b> Aceste articole de meniu sunt disponibile numai dacă imprimanta este ataşată la un server extern de tipărire prin intermediul port-ului USB.
Notă: Un asterisc (*) în drep	tul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Utilizați	Pentru
Poartă ENA	Setarea informațiilor pentru gateway pentru un server de imprimare extern.
	<b>Notă:</b> Aceste articole de meniu sunt disponibile numai dacă imprimanta este ataşată la un server extern de tipărire prin intermediul port-ului USB.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

#### ThinPrint

Element de meniu	Descriere
Activare ThinPrint Dezactivat Activat*	Imprimați cu ajutorul ThinPrint.
Număr port 4000-4999 (4000*)	Setați numărul portului pentru serverul ThinPrint.
Lățime de bandă (biți/sec) 100-1000000 (0*)	Setați viteza de transmitere a datelor într-un mediu ThinPrint.
Dimensiune pachet (kB) 0-64000 (0*)	Setați dimensiunea pachetelor pentru transmiterea datelor.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

### USB

Notă: Acest meniu apare numai la anumite modele de imprimantă.

Element de meniu	Descriere
Comutare inteligentă PCL Dezactivat	Setați imprimanta să comute la emularea PCL când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare primită printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei.
Activat*	<b>Notă:</b> Atunci când comutarea inteligentă PCL este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
Comutare inteligentă PS Dezactivat	Setați imprimanta să comute la emularea PS când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare primită printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei.
Activat*	<b>Notă:</b> Atunci când comutarea inteligentă PS este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
Utilizare buffer pentru	Stochează temporar lucrările pe hard diskul imprimantei înainte de imprimare.
operații Dezactivat* Activat	Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
PS binar Mac Activat Auto* Dezactivat	<ul> <li>Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh.</li> <li>Note: <ul> <li>Când este setat la Activat, imprimanta procesează lucrări de imprimare PostScript binare în modul brut de la computere care utilizează sistemul de operare Macintosh.</li> <li>Când este setat la Auto, imprimanta procesează lucrările de imprimare de la computere care utilizează sisteme de operare Windows sau Macintosh</li> <li>Când este setat la Dezactivat, imprimanta filtrează lucrările de imprimare PostScript utilizând protocolul standard.</li> </ul> </li> </ul>
Activare port USB Dezactivat Activat*	Activați portul USB standard.
Notă: Un asterisc (*) în dre	ptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

# **Google Cloud Print**

Element de meniu	Descriere
Înregistrare Înregistrare	Înregistrați imprimanta pe serverul Google Cloud.
<b>Opțiuni</b> Activare Google Cloud Print Dezactivat Activat*	Imprimați direct din contul dvs. Google.
<b>Opțiuni</b> Activare descoperire locală Dezactivat Activat*	Permiteți o lățime de bandă mai mare pentru transmiterea datelor.
<b>Opțiuni</b> Activare verificare SSL Peer Dezactivat Activat*	Verifică autenticitatea certificatului peer pentru conectare la contul dvs. Google.
<b>Opțiuni</b> Imprimare întotdeauna ca imagine Dezactivat* Activat	Salvați datele de ieșire scanate în fișiere de imagine.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

# Securitate

#### Metode de conectare

#### Administrare permisiuni

Element de meniu	Descriere
Acces funcții Modificare agendă Creare profiluri Gestionare marcaje Imprimare unitate flash Imprimare color unitate flash Acces operații puse în aşteptare Profiluri de utilizator Revocare operații la dispozitiv Schimbare limbă Protocolul de imprimare prin Internet (IPP) Imprimare alb-negru Imprimare color	Controlați accesul la funcțiile imprimantei.
Meniuri de administrare Meniul Securitate Meniul Rețea/Porturi Meniul Hârtie Meniul Rapoarte Meniuri de configurare a funcțiilor Meniul Consumabile Meniul Cartelă opțională Meniul de service Meniul Dispozitiv	Controlarea accesului la meniurile imprimantei.
Administrare dispozitiv Administrare la distanță Actualizări firmware Configurație aplicații Blocare panou de operare Importare/Exportare toate setările Funcție de ștergere defectă	Controlați accesul la opțiunile de administrare a imprimantei.
Aplicații Aplicații noi Expunere diapozitive Schimbare fundal Economizor de ecran Formulare și preferințe Setări economice și ecologice	Controlarea accesului la aplicațiile imprimantei. Notă: Lista poate varia în funcție de aplicațiile activate din Embedded Web Server.

#### **Conturi locale**

Element de meniu	Descriere
Administrare grupuri/permisiuni Adăugare grup Import controale de acces Acces funcții Meniuri de administrare Administrare dispozitiv Aplicații Toți utilizatorii Import controale de acces Acces funcții Meniuri de administrare Administrare dispozitiv Aplicații Admin	Controlați accesul grupului sau al utilizatorilor la funcțiile, aplicațiile și setările de securitate ale imprimantei.
Adăugare utilizator Nume de utilizator/Parolă Nume de utilizator Parolă PIN	Creați conturi locale pentru administrarea accesului la funcțiile imprimantei.
Conturi cu nume de utilizator/parolă Adăugare utilizator	
Conturi cu nume de utilizator Adăugare utilizator	
<b>Conturi cu parolă</b> Adăugare utilizator	
Conturi cu PIN Adăugare utilizator	

#### **Programare dispozitive USB**

Element de meniu	Descriere
Programări	Programați accesul la porturile USB.
Adăugare programare nouă	

#### Jurnalul auditului de securitate

Element de meniu	Descriere
Activare audit	Înregistrați evenimente în jurnalul auditului de
Dezactivat*	securitate și jurnalul sistemului la distanță.
Activat	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Activare jurnal de sistem la distanță Dezactivat* Activat	Trimiteți jurnale de audit la un server la distanță.
Server jurnal de sistem la distanță	Specificați serverul și portul pentru jurnalul sistemului
Port jurnal de sistem la distanță 1-65535 (514*)	la distanță.
Metodă jurnal de sistem la distanță UDP normal* Stunnel	Specificați o metodă pentru transmiterea evenimen- telor înregistrate ale jurnalului de sistem la un server la distanță.
Locație jurnal de sistem la distanță 0 - Mesaje nucleu 1 - Mesaje de nivel utilizator 2 - Sistem de poştă 3 - Daemoni de sistem 4 - Mesaje de securitate/autorizare* 5 - Mesaje generate intern de jurnalele de sistem 6 - Subsistem imprimantă linie 7 - Subsistem informații de rețea 8 - Subsistem UUCP 9 - Daemon ceas 10 - Mesaje de securitate/autorizare 11 - Daemon FTP 12 - Subsistem NTP 13 - Jurnal de audit 14 - Alertă jurnal 15 - Daemon ceas 16 - Uz local 0 (local0) 17 - Uz local 1 (local1) 18 - Uz local 2 (local2) 19 - Uz local 3 (local3) 20 - Uz local 4 (local4) 21 - Uz local 5 (local5) 22 - Uz local 7 (local7)	Specificați un cod de unitate pe care imprimanta îl utilizează pentru trimiterea evenimentelor de jurnal la un server la distanță.
Severitatea evenimentelor de înregistrat 0 – Urgență	Specificați limita nivelului de prioritate pentru jurnali- zarea mesajelor și evenimentelor.
1 – Alertă	Note:
2 – Critic 3 – Eroare 4 – Avertisment*	<ul> <li>Nivelul 0 – Urgență este cel mai înalt nivel de severitate. Nivelul 7 – Depanare este cel mai scăzut nivel.</li> </ul>
5 – Notificare 6 – Informativ 7 – Depanare	<ul> <li>Sunt jurnalizate nivelul de severitate selectat şi orice nivel mai mare. De exemplu, dacă selectați opțiunea 4 – Avertizare, jurnalizați nivelurile de severitate de la 0 la 4.</li> </ul>

Notă: Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
Jurnal sistem la distanță pentru evenimente neînregistrate Dezactivat* Activat	Trimiteți toate evenimentele, indiferent de nivelul de severitate, la serverul la distanță.
Adresă de e-mail administrator	Trimite administratorului, prin e-mail, o notificare privind evenimentele jurnalizate.
Alertă jurnal de poștă electronică șters Dezactivat* Activat	Trimiteți administratorului o notificare prin e-mail când o înregistrare de jurnal este ștearsă.
Alertă jurnal de poștă electronică arhivat Dezactivat* Activat	Trimiteți administratorului o notificare prin e-mail când jurnalul se umple și începe să suprascrie înregistrările mai vechi.
Comportament jurnal plin Se suprascriu cele mai vechi înregistrări* Trimitere jurnal prin poştă electronică, şterge toate înregistrările	Rezolvă problemele de stocare a jurnalului când acesta umple memoria alocată.
Alertă de poștă electronică % plină Dezactivat* Activat	Trimite administratorului o notificare prin e-mail când jurnalul umple memoria alocată acestuia.
Nivel de alertă memorie % plină 1-99 (90%*)	
Alertă jurnal de poștă electronică exportat Dezactivat* Activat	Trimite administratorului o notificare prin e-mail când un jurnal este exportat.
Alertă setări jurnal de poștă electronică modificate Dezactivat* Activat	Trimiteți administratorului o notificare prin e-mail când opțiunea Activare audit este setată.
Capete de rând jurnal LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Specificați modul în care se termină capătul fiecărui rând din fișierul jurnal.
Semnare digitală export Dezactivat* Activat	Adăugați câte o semnătură digitală la fiecare fişier jurnal exportat.
<b>Ştergere jurnale</b> Start	Ștergeți toate jurnalele de audit.
Export jurnal Jurnal sistem (RFC 5424) Jurnal sistem (RFC 3164) CSV	Exportați un jurnal de securitate pe o unitate flash.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implic	ită din fabrică.

#### Restricții de conectare

Element de meniu	Descriere
Conectări nereușite 1-10 (3*)	Specificați numărul de conectări nereușite permise înainte de blocarea utilizatorului.
Interval de timp pentru nereușită 1-60 minute (5*)	Specificați intervalul de timp dintre conectările nereușite înainte de blocarea utiliza- torului.
Interval de timp de blocare 1-60 minute (5*)	Specificați durata blocării.
Expirare conectare prin web 1-120 minute (10*)	Specificați întârzierea pentru o conectare la distanță înainte ca utilizatorul să fie deconectat automat.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

#### Configurație imprimare confidențială

Element de meniu	Descriere
Număr maxim de introduceri nevalide PIN 2–10	<ul> <li>Setați numărul de introduceri nevalide ale codului PIN.</li> <li>Note:</li> <li>Valoarea zero dezactivează această setare.</li> <li>Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator şi codul PIN respectiv sunt şterse.</li> <li>Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.</li> </ul>
Expirare lucrare confidențială Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	<ul> <li>Setați perioada de expirare pentru lucrările de imprimare confidențială.</li> <li>Note:</li> <li>Dacă acest element de meniu este modificat în timp ce există lucrări de imprimare confidențială în memoria sau pe hard diskul imprimantei, perioada de expirare pentru lucrările respective nu se modifică la noua valoare implicită.</li> <li>Dacă imprimanta este oprită, atunci toate lucrările confidențiale care se află în aşteptare în memoria imprimantei sunt şterse.</li> </ul>
Repetare Expirare lucrare Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setați perioada de expirare pentru o lucrare de imprimare pe care doriți să o repetați.
Verificare Expirare lucrare Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setați perioada de expirare în care imprimanta imprimă o copie a cărei calitate trebuie examinată de utilizator înainte de imprimarea copiilor rămase.

Notă: Un asterisc (\*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
Rezervare Expirare lucrare Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setați perioada de expirare în care imprimanta stochează lucrări de imprimare pentru a fi imprimate ulterior.
Necesită punerea în așteptare a tuturor Iucrărilor Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să pună în așteptare toate lucrările de imprimare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

#### **Criptare disc**

Notă: Acest meniu apare numai când este instalat un hard disk de imprimantă.

Element de meniu	Descriere
Stare	Determinarea dacă funcția Criptare disc este activată.
Activat	
Dezactivat	
Inițializare criptare	Prevenirea pierderii de date sensibile în cazul furtului imprimantei sau al hard diskului acesteia.
	<b>Notă:</b> Activarea criptării discului șterge întreg conținutul hard diskului. Dacă este necesar, faceți copii de rezervă ale informațiilor importante de pe imprimantă înainte de a iniția criptarea.

#### Ștergere fișiere de date temporare

Element de meniu	Descriere
Stocat în memoria integrată Dezactivat* Activat	Ştergeți toate fişierele stocate în memoria imprimantei.
<b>Stocat pe hard disk</b> Ştergere 1 trecere* Ştergere 3 treceri Ştergere 7 treceri	Ştergeți toate fişierele stocate pe hard diskul imprimantei.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

### Setări soluții LDAP

Utilizați	Pentru
Urmărire recomandări LDAP Dezactivat* Activat	Căutarea contului de utilizator conectat în diferitele servere ale domeniului.

Utilizați	Pentru
LDAP Certificate Verification (Verificare certificat LDAP)	Activarea verificării certificatelor LDAP.
Nu*	
Da	

#### Gestionare servicii mobile

Utilizați	Pentru
AirPrint	Activarea funcțiilor din caracteristica software AirPrint.
Imprimare	
Scanare	
Fax	

#### Diverse

Element de meniu	Descriere
Funcții protejate Afișare*	Afişarea tuturor funcțiilor pe care Control acces la funcții (FAC) le protejează, indiferent de permisiunea de securitate a utilizatorului.
Ascundere	<b>Notă:</b> FAC gestionează accesul la anumite meniuri și funcții sau le dezactivează în totalitate.
Permisiune imprimare Dezactivat* Activat	Permite utilizatorului să se autentifice înainte de imprimare.
Conectare permisiune de imprimare implicită	Setarea datelor de autentificare implicite pentru Permisiune imprimare.
Jumper de resetare securitate Activare acces "Vizitator"* Fără efect	<ul> <li>Specificați efectul de utilizare a jumperului de resetare a securității.</li> <li>Note: <ul> <li>Jumperul este amplasat alături de o pictogramă de blocare de pe placa controlerului.</li> <li>Activarea accesului de tip "Vizitator" asigură controlul complet al accesului pentru utilizatorii care nu sunt autentificați.</li> <li>"Fără efect" indică faptul că resetarea nu are niciun efect asupra configurației de securitate a imprimantei.</li> </ul> </li> </ul>
Lungime minimă parolă 0-32 (0*)	Specificarea numărului minim de caractere permis pentru o parolă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei	valori indică setarea implicită din fabrică.

# Rapoarte

### Pagină setări meniu

Element de meniu	Descriere
Pagină setări meniu	Imprimați un raport care conține meniurile imprimantei.

#### Dispozitiv

Element de meniu	Descriere
Informații dispozitiv	Imprimați un raport care conține informații despre imprimantă.
Statistici dispozitiv	Imprimați un raport despre utilizarea imprimantei și starea alimentării.
Listă de profiluri	Imprimați o listă cu profilurile stocate în imprimantă.
Raport despre produs	Imprimați un raport care conține numărul de serie al imprimantei și numele modelului.

#### Imprimare

Element de meniu	Descriere
<b>Fonturi imprimare</b> Fonturi PCL Fonturi PS	Imprimarea mostrelor și a informațiilor despre fonturile disponibile în fiecare limbaj de imprimantă.
Tipărire director	Imprimarea resurselor stocate în unitatea flash sau pe hard diskul imprimantei. <b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat o unitate flash sau un hard disk de imprimantă.

#### Comenzi rapide

Element de meniu	Descriere
Toate comenzile rapide	Imprimați un raport care listează comenzile rapide stocate în imprimantă.
Comenzi rapide pentru fax	
Comenzi rapide pentru copiere	
Comenzi rapide pentru poșta electronică	
Comenzi rapide pentru FTP	
Comenzi rapide pentru folderul de rețea	

#### Fax

Element de meniu	Descriere	
Jurnal lucrări fax	Imprimați un raport despre ultimele 200 de lucrări fax finalizate.	
	<b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai când opțiunea Activare jurnal de lucrări este setată la Activat.	
Jurnal apeluri fax	Imprimați un raport despre ultimele 100 de apeluri încercate, primite și blocate.	
	<b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai atunci când opțiunea Activare jurnal de lucrări este setată la Activat.	

## Rețea

Element de meniu	Descriere
Pagină configurare rețea	Imprimați o pagină care prezintă setările configurate pe imprimantă pentru comunicarea în rețea și comunicarea fără fir.
	Notă: Acest element de meniu apare numai în imprimantele de rețea sau în imprimantele conectate la servere de imprimare.

# Asistență

# Asistență

Element de meniu	Descriere
Imprimarea tuturor ghidurilor	Imprimă toate ghidurile
Ghid pentru calitatea culorilor	Conține informații despre soluționarea problemelor de calitate a culorii
Ghid de conectare	Conține informații despre conectarea imprimantei local (USB) sau la o rețea
Ghid de copiere	Oferă informații despre realizarea unei copii și configurarea setărilor
Ghid pentru e-mail	Oferă informații despre trimiterea unui e-mail și configurarea setărilor
Ghid pentru fax	Oferă informații despre trimiterea unui fax și configurarea setărilor
Ghid de scanare	Oferă informații despre scanarea unui document și configurarea setărilor
Ghid informativ	Furnizează informații despre imprimantă
Ghid media	Furnizează informații despre încărcarea hârtiei și a suporturilor speciale
Ghid pentru mutare	Furnizează informații despre mutarea, amplasarea sau transportul imprimantei
Ghid pentru calitatea imprimării	Conține informații despre soluționarea problemelor calitative
Ghid pentru consumabile	Oferă informa ii despre comandarea consumabilelor

# **Rezolvarea problemelor**

### Rezolvarea problemelor

Element de meniu	Descriere
Pagini de testare a calității imprimării	Imprimați pagini de testare pentru a identifica și corecta defectele de calitate a imprimării.

# Index

#### Η

hartă meniuri 7

#### Μ

meniu 802.1x 76 Accesibilitate 14 Administrare permisiuni 81 Asistentă 90 Calitate 24 Comenzi rapide 88 Configurare 23 Configurare link Web 57 Configurare postă electronică 51 Configurare recipient 34 Configurare universală 33 Configurație imprimare confidențială 85 Configurație LPD 76 Configurație tavă 32 Conturi locale 82 Dimensiuni de scanare particularizate 33 Dispozitiv 88 Diverse 87 Ethernet 71 Evidență lucrări 25 Fax 89 Finisare 22 Funcție de ștergere defectă 20 Gestionare servicii mobile 87 Gestionarea energiei 13 Google Cloud Print 80 HTML 30 Imagine 30 Imprimare 88 Imprimare unitate flash 67 IPSec 75 IPv6 74 Jurnalul auditului de securitate 82 Machetă 21 Meniul Configurare 15 Mod Fax 39 Notificări 11 Pagină de însoțire a faxului 46 Pagină setări meniu 88

Panou de operare de la distantă 10 Paralel [x] 78 PCL 28 **PDF 27** PostScript 27 Preferinte 9 Prezentare generală a retelei 69 Restricții de conectare 85 Rețea 89 Rezolvarea problemelor 91 Scanare unitate flash 63 Setări difuzor 47 Setări generale de fax 39, 48 Setări HTTP/FTP 77 Setări implicite FTP 58 Setări implicite postă electronică 52 Setări jurnal faxuri 47 Setări prestabilite copiere 35 Setări primire faxuri 43 Setări soluții LDAP 86 Setări trimitere faxuri 40 Setările de scanare pentru serverul de fax 49 Setările poștei electronice pentru serverul de fax 48 SNMP 75 Stergere fişiere de date temporare 86 TCP/IP 72 ThinPrint 79 Tipuri de suport 34 **USB** 79 **XPS 27** Meniul Parallel [x] ([x] paralel) 78 Meniul Prezentare generală a retelei 69 Meniul TCP/IP 72 Meniul Wireless 69 meniuri Criptare disc 86 Despre această imprimantă 20 Fără fir 69 Informatii trimise la Lexmark 14

Pictograme vizibile din ecranul principal 20 Programare dispozitive USB 82 Revenire la setările prestabilite din fabrică 15 meniuri imprimantă 7

#### Ρ

Pagini de testare a calității imprimării 91